专业生产销售电控锁批发JSY-I型电控锁

产品名称	专业生产销售电控锁批发JSY-I型电控锁
公司名称	镇江市丹徒区润峰电器有限公司
价格	120.00/只
规格参数	品牌:润峰 型号:JSY-I
公司地址	镇江市丹徒区石马镇
联系电话	0511-84444136 18151761136

产品详情

电控锁使用说明

1、概述

1.1产品型号和名称：JSY-1型机械程序钥匙电磁控制锁（以下简称电控锁）

1.2产品主要用途和适用范围

电控锁适用于综合自动化控制屏面与JSN（W）1A系列机械程序锁配套，其主要功能是防止断路器与隔离开关之间误操作，对于JSN（W）1A系列机械程序锁实行强化管理，适用于任何形式的控制开关与JSN（W）1A系列机械程序进行五防操作。

2、使用环境条件

a.周围空气温度：上限+60°C，下限-30°C；

b.湿度：相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%，在高湿度期内温度急降时，可能凝露；

c.使用场所应无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及经常的剧烈的震动；

d.海拔高度：3000m。

3、主要规格和技术参数

额定工作频率50HZ

额定工作电压：AC110、220V；DC110，220V；

额定控制开关电流：220V时6A，110V时10A。

4、使用说明

合闸位置：当断路器处于合闸位置时，电控锁无操作电源，控制回路闭合，断路器可进行分合操作。

分闸位置：当断路器处于分闸位置时，电控锁指示灯亮，说明有操作电源，按下电控锁按钮，同时逆时针旋转机械程序锁钥匙，将钥匙取出，可进行刀闸操作，钥匙取出后，本电控锁控制回路断开，不可进行断路器合闸操作。

断路器检修：分断路器，取出电控锁上钥匙，分隔离开关，按动电控锁按钮，将机械程序锁钥匙插入电控锁锁孔内，顺时针旋转50°，至红线位置，松开按钮，将钥匙锁定，电控锁控制回路闭合，这时可进行断路器合分试验或检修。

特别提示：断路器在分闸位置，机械程序锁钥匙进行各项操作完成后，插入电控锁，接通电源，顺时针50°至红线位置，将钥匙锁定，操作完成要回旋钥匙确保锁定后方可进行合闸操作。

5、安装调试

5.1安装前应核对所购电控锁规格：技术参数是否相符，无误后应通电试验，程序锁钥匙应插、拔、转动自如，锁定可靠，无卡滞现象。

5.2接线方法见接线原理图

5.3电控锁在安装时均需配作，户外电控锁备有附件，可安装在户外机构控制箱中。

6、维护与修理

正常通电时，指示灯应亮，按动电动控锁上按钮，指示灯应熄灭，线圈应可靠吸合，若是指示灯在通电时不亮，按动电控锁上按钮时又听不到线圈中铁芯的吸合声音，表明电控锁线圈不通，应作进一步检查修复或进行更换，若通电吸合后锁栓不能锁定程序锁钥匙，表明锁栓吸合后被阻，发生卡滞现象，此时需拆开面板将固定线圈支架的螺钉作适当调整，使其恢复工作即可。

7、订货须知

订货时须注明开关合闸接触器的合闸电流，控制电压，并提供JSN（W）1系列机械程序锁的配套方案及方案号。