

# 150KVA变频电源|150KW变频电源

产品名称	150KVA变频电源 150KW变频电源
公司名称	深圳市欧阳华斯电源有限公司
价格	115000.00/个
规格参数	品牌:欧阳华斯 型号:OYHS-988150 类型:交流变频电源
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道同富邨工业区98栋3楼302 (注册地址)
联系电话	0755-23088216 13418992245

## 产品详情

150kva变频电源技术参数 (oyhs-988150)

欧阳华斯官网<http://www.ouyanghuasi.com>

公司：深圳市欧阳华斯电源有限公司

电话：0755-23088216 (总机)

传真：0755-23088220

手机：13418992245

网址：www.ouyanghuasi.com

地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区

产品共同特点

输出电压：0-300v连续可调

输出频率：60hz，50hz，40-499.9hz连续可调

超载能力强，瞬间电流可承受三倍额定电流

故障时一键停机功能，反应速度快，反应时间在2ms以内

具有过流，过压，过温，短路，过载等多重保护及报警功能

高精度的稳频稳压功能，快速调节电压，频率

主要元器件均采用原装进口品牌，品质可靠

三进单出变频电源技术参数

型号 ( oyhs )	
oyhs-988150	
输出容量 ( 150kva )	
150kva	
电路方式	igbt/spwm脉宽调制方式
交流输入	
相数	三相
波形	sinewave
电压	380v ± 15%
频率波动范围	50hz or 60hz ± 10%
功率因数	> 0.9
交流输出	
相数	单相
波形	sine wave
低档电压	0-150v
高档电压	0-300v
频率	60hz , 50hz , 40-499.9hz连续可调
频率稳定率	0.01%
低档最大电流 ( a )	
1250a ( 0-150v )	
高档最大电流 ( a )	
625a ( 150-300v )	
整机性能	
电源稳压率	< 1%
负载稳压率	< 1%
波形失真度	< 1%
效率	> 90%
反应时间	2ms
波峰因子	3 : 1
保护装置	具有过压 , 过流 , 超载 , 输入欠压 , 过高温 , 短路等多重保护
显示	
显示介面	数位式led显示
电压	4位数 , 数位电压表 , 解析度0.1v
电流	4位数 , 数位电流表 , 解析度0.1a
功率	4位数 , 数位瓦特表
频率	4位数 , 数位频率表
环境及其它	
冷却装置	高速变频风扇冷却 , 强制冷风
工作温度	0 -40
相对湿度	0.90% ( 非凝结状态 )
海拔高度	1500m
重量 ( kg )	1080
尺寸 (h*d*w ) mm	1680*930*850
注 : 1以上尺寸不含脚输高度	
2可根据客户要求规格特别定制	
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知	

本产品的品牌是欧阳华斯，型号是OYHS-988150，类型是交流变频电源，电路方式是SPWM开关型，负载类型是混合型负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是380（V），输出电压是0-300（V），输入频率是50HZ，60HZ（Hz），输出频率是47-63（Hz），效率是90（%），波形失真度是1（%），负载稳压率是1（%），频率稳压度是0.001（%），应用范围是家电制造业，加工定制是