

江苏格务GOAL : W5DY-4A-R隔离配电器

产品名称	江苏格务GOAL : W5DY-4A-R隔离配电器
公司名称	江苏格务电气自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:格务GOAL 型号:W5DY-4A-R 输出信号:4~20mA
公司地址	连云港市连云区中山西路1号汇鸿精英国际大厦505室
联系电话	0518-81068168 17751698130

产品详情

江苏格务电气自动化设备有限公司专业生产W5系列信号隔离器

W5DY-4A-R隔离配电器

输入电流 A : DC 4-20mA B : DC 1-5mA C : DC 0-20mA

输入电压 3 : DC 0-1V 4 : DC 0-10V 5 : DC 0-5V 6 : DC 1-5V

输出1 : A : DC 4-20mA 4 : DC 0-10V 5 : DC 0-5V 6 : DC 1-5V

输出2 : A : DC 4-20mA 4 : DC 0-10V 5 : DC 0-5V 6 : DC 1-5V

辅助电源 : R : 24VDC M : 220AC

定货说明 指定型号和附加码 (例 : 一入两出 : W5DY-4A-R)

特定输入、输出范围详细填写(代码Z和0)

特点 :

直流信号输入隔离器,将各种输入的直流信号经隔离滤波处理,转换成所需的标准过程信号输出至控制系统或其它智能仪表。输入/输出/电源之间光耦全隔离,比电磁隔离更加灵敏。解决工业现场信号干扰

、转换、传输及匹配问题。在工业现场与各种温度、压力、液位、流量变送器等配套，完成取回参数信号、隔离转换输出的工作，并对PLC、变频器、DCS系统等起保护作用。

模块化表芯设计，无需做任何调整

隔离与变送一体，输入/输出/电源之间电磁全隔离器

高品质进口元器件；低功耗、低温漂、高精度

体积小巧，标准DIN35导轨安装，方便快捷

性能稳定可靠，可完全替代进口产品

CE认证

以成功运行于钢铁、铝业、石化、电力、水处理、冶金、除尘、环保、等行业。

我公司的隔离器在烧结及高炉等项目上的良好运行，已成为各大设计院设计师们的首选产品！

配电**隔离器**

的工作原理是工业现场一般需要采用两线

制传输方式，既要为**变送器**

等一次仪表

提供24V配电电源，同时

又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、

和进行**抗干扰**处理后，再输出隔离的电流和电压信号，供后面的二次仪表或其它仪表使用。

技术指标：

精度等级： $\pm 0.1\%$

功 耗： 0.125W

温度系数： $\pm 0.015\%$

响应时间：常规350ms,快速响应为25ms

绝缘电阻： 100M 、 500V DC

隔离强度：2000VAC 1min(输入对输出对电源对地)

电 源：24VDC $\pm 10\%$ ，波纹 10%P-P

工作温度：-5 ~ 55

工作湿度： 93%RH

负载能力：电流输出 500 ，电压输出 2000

安装方式：DIN导轨

接线方式：M3.5螺钉接线端子

外壳材料：耐火树脂

尺 寸：W32.5 × H94 × D40.

重 量：80g

用途:信号在传输过程中会遇到各种各样的干扰，为保证信号稳定，使用信号隔离器尤为重要。

配电器、隔离器、安全栅的有什么区别

配电器是为现场需要24VDC的信号提供一个电压；

隔离器是对信号进行隔离，增强抗干扰的能力；

安全栅是保护现场，防止现场危险区域的本安仪表打火，在危险场所产生火花。

电话：0518-81068168 17751698130

欢迎您来电、来函咨询，价格从优！