

# 阶新 RF-14键 内置 sk6812

产品名称	阶新 RF-14键 内置 sk6812
公司名称	深圳市阶新科技有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:阶新科技 型号:35*75 模式:300
公司地址	深圳市宝安区23区艾可工业园C栋5楼
联系电话	0755-27863413 13528746974

## 产品详情

迷你无线幻彩控制器

特点：史上体积最小、功能最强、效果最多的无线幻彩控制器

可控制：SK6812、WS2811、WS2812B、TM18XX、UCS19XX、TA99XX、UCS6909、LPD6803、LPD8806...  
等系列IC，订货请注明IC型号。

### 一、 控制器基本参数：

工作电压：DC5V、DC7-12V、DC24V三个版本（订货请注明）工作电流：< 10 mA

工作温度：-20 ——60 尺寸：L29 \* W12 \* H3 mm 重量：0.02kg

效果模式：300种，覆盖市场上所有幻彩控制器效果

操作方式：14键多功能RF无线遥控器（433.92MHZ）和4键大功率RF无线遥控器两种版本

最大控制点数：2048点 控制器距灯条第一点的距离：<=30米

遥控距离：空旷50米（14键多功能RF遥控器）、空旷500米（4键大功率RF遥控器）

### 二、 控制器连接示意图

### 三、 控制器功能特点：

体积1.2CM × 2.9CM，史上最小功能最多的无线幻彩控制器 RF集成板上一体化，灵敏稳定、简介方便  
300种效果，秒杀市场上一切幻彩控制器 控制2048像素点，堪比大控制器  
任意组合16个节目效果功能，满足客户自编程需求（配14键多功能RF遥控器版本才有此功能）  
14键超薄RF遥控器（433.92Mhz）或4键大功率RF遥控器控制，功能多、操作直观、遥控距离远  
遥控器对码学习功能 宽电压输入，7-12V通用（可订做5V，24V）静态单色效果32级亮度可调  
有自动播放、调节点数、速度、关机自动保存功能  
另配一台主控可无线同步所有控制器功能（500米范围内），详见主控说明书

#### 四、 控制器操作说明：

##### 4键大功率遥控器版本操作说明：

On/Off：开机/关机

—：模式- / 速度-

+：模式+ / 速度+

Mode/Speed：模式调节/速度调节 功能切换（当Mode/Speed与—同时按下同时松开时切换到自动播放模式）

调节点数：关机状态下才可以调节点数，先按“On/Off”键关机，再按“Mode/Speed”键进入点数调节菜单，这时按“+”和“-”来调节点数，调节过程中同时按住“Mode/Speed”键可以快速调节。调节完毕后按“On/Off”键保存退出。

##### 14键多功能遥控器版本操作说明：

##### 开机播放状态下操作说明：

无线同步功能：另配一台主控可在500米范围内无线同步所有该控制器，也可对某台控制器进行单独控制，详见主控说明书。

控制器实物图片