

江苏兰阀_控制箱_消防控制箱

产品名称	江苏兰阀_控制箱_消防控制箱
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:OA1285
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱是为电动装置配套的产品，控制箱具有短路保护、过载保护、欠压保护、漏电保护、过力矩保护、断相保护及相序鉴别自动纠正等功能。

安装：

安装前须进行下列检查，若不符合要求，不允许使用

- 1.1有安全标志和安全标志编号，有防爆标志和防爆合格证号。
- 1.2所有紧固件按紧，弹簧垫圈无丢失，隔爆外壳各部件连接妥当。
- 1.3所有隔爆件无裂纹和其它影响隔爆性能的缺陷。

2 接线

- 2.1严格按照7.1的要求选用电缆并按照图纸要求接线。根据控制箱电流的大小和使用条件，正确选用电缆。适用电缆最小外径见密封圈端面标记，最小电缆外径见密封圈图。
- 2.2用万用表及兆欧表检查所有连线，确保无接错，无短路接地。
- 2.3以上工作检查完成无误后方可接入电源。

江苏兰阀通用设备有限公司的KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制箱在外型设计上除确保隔爆性能外、同时具有防止误操作的机械及电器联锁功能，使设备的使用安全可靠。

控制箱使用注意事项 2：

6.本控制箱的供电电源必须为带漏电保护装置的供电电源。

7严禁带电开盖！开盖前必须先切断电源。

8电缆引入装置橡胶密封圈老化变质时应及时用同结构、同尺寸、同材料（丁晴橡胶XH-50）更换，具体要求见图7和表3。

9控制箱调试和检修后须盖紧各箱盖，以免影响隔爆性能。拆装时注意保护其隔爆面不得磕碰、划伤。

10严禁带电开盖！开盖前必须先切断电源。

11不用的电缆引入装置口用堵棒封堵，并拧紧压紧螺母。

12控制箱应内、外接地可靠。

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售矿用防爆控制箱KXBC防爆阀门控制箱

控制箱的操作：

1隔离开关上电：必须先按住“急停按钮”方可进行隔离开关的通断电操作。

2打开箱盖：必须在隔离开关至“断”的位置，并将互锁螺钉拧入通断手柄凹槽方可进行打开箱盖的操作，用力拉动箱门左侧手柄，使箱盖抬起后可打开箱盖。

3控制箱指示：提供现场“电源”“开到位”“关到位”“过力矩”“过载”的LED显示。送上电源后“电源”指示灯亮，开到位“红灯”亮，关到位“绿灯”亮，电装过力矩“过力矩”灯亮，热继电器过载“过载”灯亮。液晶显示器提供“0%”-“100%”、“现场”“远程”显示，全关位显示0%，全开位显示100%，转换开关打至现场时显示“现场”，远程时显示“远程”。