

# 台湾固纬模拟示波器

产品名称	台湾固纬模拟示波器
公司名称	深圳市福田区松洋高科仪器仪表工具行
价格	1750.00/个
规格参数	类型:模拟示波器 品牌:Gwinstek/固纬 型号:GOS620
公司地址	广东深圳市福田区深圳市福田区高科德电子市场 12307
联系电话	86 0755 23815849

## 产品详情

频宽 20 mhz, 双频道高感度 1mv/div tv 分离同步z 轴输入功能alt 同步触发 ch1 信号输出

crt	
类型	6 英寸内附刻度线之方形显示屏 ;标线位置 0%, 10%, 90%, 100% ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分)
z 轴输入	输入阻抗 : 约 47k 感度 : 5vp-p 以上频宽 : dc ~ 2mhz
垂直系统	
感度	5mv ~ 5v/div +3%, x 5mag+5%
频宽	dc (ac 10hz) ~ 20mhz (-3db)dc (ac 10hz) ~ 7mhz (-3db) x 5mag
上升时间	17.5ns (50ns 在 x 5mag)
输入阻抗	约 1m
输入耦合	ac, dc, gnd
垂直模式	ch1, ch2, dual (alt/chop), add, ch2 inv
水平系统	
扫描时间	0.2 $\mu$ s ~ 0.5s/div+3% ; 100ns ~ 50ms/div+5% (x 10mag) ; 20ns ~ 50ns/div : 未校正
触发	
触发模式	auto, norm, tv-v, tv-h
触发源	ch1, ch2, alt, line, ext
触发耦合	ac
触发斜率	"+" 或 "-"
x-y 操作	
感度	5mv ~ 5v/div+4%
x 轴频宽	dc ~ 500khz

相位差	30 or less from dc ~ 50khz
讯号输出	
触发讯号输出	电压 : 约 20mv/div into 50
校正端子输出	1khz 方波, 2vpp+2%
使用电源	
	交流 115v/230v + 10%, 50/60hz
附件	
	电源线 x 1 ; 操作手册 x 1 ; 测棒 (10:1/1:1) x 2
尺寸及重量	
	310(宽) x 150(高) x 455(长) mm约 8 公斤

本产品的类型是模拟示波器，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GOS620，通道数是2，带宽是20（MHz）