

# 供应FPA电流变送器

产品名称	供应FPA电流变送器
公司名称	海盐普博电机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海盐普博 型号:FPA
公司地址	海盐县武原街道盐北路211号西区3幢
联系电话	0573-86021923 13516839712

## 产品详情

FPA / FPV / FPAR / FPVP交流电流 / 电压变送器

FPAX / FPVX三组合交流电流 / 电压变送器

### 一) 概述

交流电流、电压变送器是一种能将被测交流电流、电压转换成按线性比例输出的直流电流或电压的仪器。配以相应的指示仪表或装置，可在电力系统交流电路中实现对电流、电压的测量和控制。

FPAR、FPVR与FPA、FPV、FPAX、FPVX的区别是真有效值变换，不随波形畸变而影响测量精度，因此特别适用于波形畸变严重的地区。

### 二) 型号、规格

型号：

FPA 交流电流变送器(平均值转换，有效值标定)

FPV 交流电压变送器(平均值转换，有效值标定)

FPAX 交流电流变送器(平均值转换,有效值标定,三组合)

FPVX 交流电压变送器(平均值转换,有效值标定,三组合)

FPAR 交流电流变送器(真有效值转换)

FPVR 交流电压变送器(真有效值转换)

参数规格:

Vn:	Vn	V1	V2	V3	On:	输出		
输入电压	量程	120V	240V	400V				
	范围	0-150V	0-300V	0-450V				
An:	An	A1	A2	A3	O1	O2	O3	
输入电流	量程	1A	5A	10A	0-1mA	0-20mA	4-20mA	
	范围	0-1.2A	0-6A	0-12A				

O4

0-5mA

O5

0-10mA

Fn:	Fn	F1	F2	F3
输入频率	量程	50Hz	60Hz	400Hz
	范围	45-55Hz	55-65Hz	

O7

0-1V

O8

0-5V

O9

0-10V

Pn:	Pn	P1	P2	功耗			
辅助电源	量程	AC 100V	AC 220V	3.5VA			
		PD1*	PD2*	AX/VX 7VA			
		DC110V	DC 220V		O10	O11	
					2-10V	1-5V	

注: 1 . FPA / FPV可双路输出 ;

2 . \*辅助电源可选PD1 :DC 110V、 PD2 : DC 220V