

自锁式按钮开关 HX 250 (V)

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 自锁式按钮开关 HX 250 (V) |
| 公司名称 | 上海泽汉无线技术有限公司 |
| 价格 | 18.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:HX 型号:HX-501 最高电压:250 (V) |
| 公司地址 | 上海市长宁区昭化路357号A楼306室 |
| 联系电话 | 13916936803 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------|--------|---------|
| 品牌 | HX | 型号 | HX-501 |
| 最高电压 | 250 (V) | 额定发热电流 | 2 (A) |
| 用途 | 车载报警 消防报警 安防报警 | 头部保护等级 | IP42 |
| 产品认证 | CE ENEC | | |

hx-501报警开关

hx-501是专门为报警设备设计制造的报警开关产品，此产品具有常开自锁功能，是适用于各种车载、安防、消防和金融防盗抢的报警触发设备。

hx-501报警开关特点

此开关正常状态为常开状态，遇有报警时用力将开关按钮压下，压下后开关接通同时开关按钮部分被自动锁住，开关处于接通状态，如需解除报警，需按开关面板上箭头顺时针方向转动按钮方能解除报警，按钮恢复初始状态。

hx-501报警开关应用领域

车载报警设备：gps报警器、汽车防盗设备

安防报警：金融报警、防盗报警、消防报警、柜台商店防盗抢

hx-501报警开关技术参数

| | |
|--------|-----------------------------|
| 产品名称 | 车载报警开关 |
| 产品型号 | hx-501 |
| 报警开关材质 | abs |
| 报警开关颜色 | 黑色 |
| 额定电压 | 250vac |
| 额定电流 | 2a |
| 防护等级 | ip42 |
| 线材规格 | ul 2464-2*20#黑（红白）可根据用户要求定做 |
| 电缆尺寸 | 600mm 可根据用户要求定做 |
| 端子型号 | 28050:2p 28050:pt 可根据用户要求定做 |
| 重量 | 55g ± 5g |

hx-501报警开关安装要求

开关安装于使用人员易于按压、踩踏、隐蔽的位置。

hx-501报警开关安装使用说明

hx-501是专门为车载报警设备设计制造的报警开关产品，此产品具有常开自锁功能，是适用于各种车载设备的报警触发设备。

hx-501报警开关特点

此开关正常状态为常开状态，遇有报警时用力将开关按钮压下，压下后开关接通同时开关按钮部分被自动锁住，开关处于接通状态，如需解除报警，需按开关面板上箭头顺时针方向转动按钮方能解除报警，按钮恢复初始状态。

报警开关的安装原则

安装位置的选择，应选择触发方便，安装牢固的位置，开关应尽量与按压着力方向垂直的位置进行安装，用自攻螺丝拧紧即可，最好选择正对驾驶员便于踩压的位置，或者安装于驾驶员座位附近便于手触发的位置，安装过程中注意不要伤及其他电路。

以上红色为推荐安装位置。

安装示例

桑塔纳安装示例

捷达安装示例

奇瑞安装示例

座下安装示例

报警开关的使用

使用时要用力将开关按钮部分压到底，然后抬起即可，开关可用于脚踏或手按，用力方向应与开关底部垂直用力，着力点尽量在按钮正面。

注意事项

报警开关应定期维护，经常检查开关是否被卡住或转动不灵活，如有以上问题请予维修人员联系，以免影响使用。