

单三相6KW汽油发电机一体式

产品名称	单三相6KW汽油发电机一体式
公司名称	上海闪威机电实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:SHWIL 型号:SW6KWQY 价格:电议
公司地址	2853238305@qq.com
联系电话	021-60441331 15921069174

产品详情

6KW汽油发电机最新技术参数

设备品名： 6KW汽油发电机

机组型号： SW6KWQY

额定输出功率： 6KW

后备输出功率： 6.5KW

额定电流： 27A/15A

功率因素： 1 (cos)

频率： 50HZ

相数： 单相/三相

额定转速 (r/min)： 3000

额定电压： 230V 220V 380V 400V

电压调节方式： 自动电压调节 (AVR)

油箱容量: 26L

工作时间: 满载12小时(H)

发动机型号: SW190F

燃油消耗率(g/kw/h): 380

排量: 400cc

燃油类型: 汽油

润滑油型号: SAE15W40(cc级以上)

发动机类型: 顶置气门, 单缸, 4冲程, 强制风冷

启动模式: 手拉式反冲启动/电启动

低油压警示系统: 有

过载保护器: 有

动力开关: 有

噪音指数(6米处): 70分贝(dB)

整机尺寸: 长*宽*高(mm) 730*570*590

整机净重: 86KG

家用小型汽油发电机的使用

(1)机组起动前的准备工作:

检查家用小型汽油发电机各部分有无受潮、漏电现象。

检查家用汽油发电机各部分电路有无松脱现象。

清理家用汽油发电机转子、定子及硅元件上的尘土污垢,保证发电机通风散热,防止漏电、跳火现象发生。

检查集电环与电刷的接触情况,若有烧伤,要及时修复。

将配电箱变阻器反时针旋到底。

品 牌：SHWIL美国品牌

发布单位：上海闪威实业有限公司

交易方式：购销合同 支付宝交易

闪威销售：宋小姐

联系方式：固定021-60441331 移动15921069174 QQ:2853238305

邮 箱：2853238305@qq.com

产品网址：<http://song19930707.cn.china.cn/>

公司地址: 上海市嘉定区宝钱公路5000弄169号

在以下情况下会使用到汽油发电机组：

- 1、发生天灾，如大雨、洪水等情况下，庞大的柴油机组无法运送，轻便的汽油机组则是保障灾区通讯设备供电的最好选择；
- 2、在市电不稳或者停电的时候，小型的接入网机房或者是小灵通基站，就可以用汽油发电机组作后备电源；
- 3、在抢修时，如果需要抢修人员携带后备电源，就可以使用汽油发电机组（当然假如用电功率大时，需要移动的柴油发电机组）。

原装美国，质量保证，您值得信赖！