

18V10A线性电源，老化电源，测试电源厂家

产品名称	18V10A线性电源，老化电源，测试电源厂家
公司名称	成都凯德力电子科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	输出电压:18V 输出电流:10A 输出功率:180W
公司地址	成都市青羊区金沙遗址路68号
联系电话	028-85883572 18010667757

产品详情

产品简介

特点：

- 1：固定电压与固定电流操作功能 2：低纹波与低噪音 3：具可选择连续或动态负载
4：超载与极性反向保护功能 5：3位数0.5" LED 6：自动Tracking，串并联操作（仅对双路电源）

技术参数

型号	RLD-1803	RLD-1805	RLD-1805D	RLD-1810	RLD-1820	RLD-1830
输出电压	0-18Vx1	0-18Vx1	0-18Vx1			
输出电流	0-3A x1	0-5A x1	0-5A x2	0-10A x1	0-20A x1	0-30A x1
机箱尺寸	(W*H*D) 127*144*210		(W*H*D) 248.4*140*300 (mm)			

0

定电压操作

调节率 电源调节率 $< 0.01\% + 3\text{mV}$ 负载调节率 $< 0.01\% + 5\text{mV}$ ($< 10\text{A}$) $< 0.02\% + 5\text{mV}$
(额定值 $> 10\text{A}$)

涟波与杂讯 $< 5\text{mVrms}$ 5Hz ~ 1MHz

回复时间 $< 100 \mu\text{S}$ (50% 负载变动, 最小负载 0.5A)

输出范围 0 至额定电压连续可调

定电流操作

调节率 电源调节率 $< 0.2\% + 3\text{mA}$ 负载调节率 $< 0.2\% + 3\text{mA}$

涟波电流 $< 5\text{mA}_{\text{rms}}$ ($< 20\text{A}$), $< 20\text{mA}_{\text{rms}}$ ($< 50\text{A}$), $< 100\text{mA}_{\text{rms}}$ ($< 100\text{A}$)

输出范围 0 至额定电流连续可调

表头

数字式 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数)

绝缘

机壳对端子 100M or above (DC 1000V)

机壳对电源线 100M or above (DC 1000V)

使用电源

交流 220/380V+10%, 50/60Hz

备注：

1：我们可以接受特殊规格定制 2：尺寸若有变更 恕不另行通知 3：购买电源时 请说明使用情况

4：另我公司还生产：电镀电源 老化电源 腐蚀电源 化成电源 镀膜电源 电压最大可做0-10000V
电流0-20000A

更多详情请致电我公司