

FW6108移动箱式照明灯恒盛加配不加价

产品名称	FW6108移动箱式照明灯恒盛加配不加价
公司名称	温州市恒盛照明电器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒盛照明 型号:FW6108 电压:18.5
公司地址	瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号
联系电话	0577-86003922 13968840494

产品详情

FW6108

移动箱式照明灯适用范围

：防汛抢险指挥、自然灾害现场救援、刑警、交警等各类案发现场、交通事故勘察、高速公路检查卡点、公安应急储备及其他各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。

FW6108 移动箱式照明灯性能特点：

FW6108 移动箱式照明灯用国际顶级品牌LED光源10只串并联使用，发光效率高，使用寿命长达10万小时，超低功耗，灯头设有强光、工作光、频闪光三档照明，两头灯头同时使用时，强光可连续点灯6小时以上，工作光达到12小时。完全满足了各类作业或工作照明时长的需要。

FW6108 移动箱式照明灯箱包式设计体积小、重量轻，可以手提、肩背、放在工作车辆的后备箱里方便携带，因采用锂电池，体积和重量只有传统的箱式照明系统的一半，使用时在现场组拆卸，方便从一个现场快速移动到另一个现场。

FW6108 移动箱式照明灯高能无记忆锂电池组可随时充放电，体积小、重量轻、绿色环保、使用寿命长，自放电率极低，一次充电后半年内储电量不低于满容量的85%以上。

FW6108 移动箱式照明灯灯头可任意调整照射角度，提高工作效率，箱面上设有电量实时显示功能，轻触电量查询开关后，可随时了解电池剩余电量，方便灯具的充放电维护。

FW6108 移动箱式照明灯内置USB充电端口，方便为数码产品应急充电。

FW6108 移动箱式照明灯技术参数：

--	--	--	--

序号	参数名称		单位	数值
1	额定电压		V	18.5
2	灯头部份	工作电压	V	18.5
		灯泡功率	W	2X30
		光通量	lm	9500
		平均使用寿命	h	100000
3	连续工作时间	强光	h	6
		工作光		12
4	伸缩杆	最小高度	mm	520
		整灯升起高度		2400
5	电池	容量	Ah	10
		电压	V	18.5
		充电时长	h	10
6	外形尺寸	长	mm	670
		宽		510
		高		220
7	重量	灯头	kg	1.5

			整灯重量		9

防护等级：IP65 抗风等级：6级

FW6108 移动箱式照明灯品质保证：

感谢您购买本公司的FW6108 移动箱式照明灯产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3.5年保用，在3.5年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

移动箱式照明灯使用方法：

FW6108 移动箱式照明灯打开箱子，取出灯头部件、升降杆部件后，把升降杆插入箱体侧面的固定孔内并旋紧，然后把灯头插入升降杆云台后固定锁紧即可，灯头电缆线上的插头插入箱子上的照明输出插座上并锁紧插座。

FW6108

移动箱式照明灯将灯头固定在升降杆的云台上，升降杆可在1.5-2.4米内手动调整照射高度。

FW6108 移动箱式照明灯照明开启方法：按下开关第一次开启强光照明，第二次启动工作光照明，灯头照明角度可任意手动调整；任意档若按住开关约2秒则进入频闪光功能档。

FW6108 移动箱式照明灯聚泛光功能使用方法：灯头设有聚光远距离照明或泛光大面积照明功能供选择使用，把泛光片翻至灯头透光处，并用灯头上的锁扣锁紧泛光片，可实现泛光大面积照明使用，扳扣，泛光片即松开往下翻，此时灯头属聚光远距离照明功能。

FW6108

移动箱式照明灯一次充足电后可在6个月内随时使用，若长时间不使用，每隔半年应补充电10小时。

FW6108 移动箱式照明灯内置USB充电接口，使用时需开启箱体侧面的“USB充电开关”即可对5V数码产品进行充电。使用完毕关闭开关。

FW6108 移动箱式照明灯查询电量时需轻触电量查询开关后，箱子面板上设有5只5mm绿色LED，当电池电量大于80%以上时，5只LED全显示绿色，电量小于80%时LED自右向左灭一个灯，此时只亮4只LED，当电量小于60%时，只亮3个灯，40%时只亮2个灯，小于20%时只亮1个灯，此时请您充满电后在使用。

FW6108 移动箱式照明灯充电时请打开充电口盖，并使用本公司配置的专用充电器，插上电源，充电器上的充电指示灯为红色，表示正在充电，当红色指示灯变绿色时，表示电池已充满电。电源断电或充电电路出现短路、过流、过热时，充电器上的充电指示灯均不亮。

FW6108 移动箱式照明灯旋开灯头下方的大旋钮可调节灯具的上下照射角度，旋开灯头下方的小旋钮可调节灯具的左右照射角度，照射角度调整后，切记旋紧旋钮即可。

FW6108 移动箱式照明灯警告：

- 1、使用完后请按开箱时一样的方式拆卸装箱保管。
- 2、每次使用后应及时充电，充电结束后将充电口防尘盖压紧。

FW6108 移动箱式照明灯注意事项：

- 1 FW6108 移动箱式照明灯运输及储存时建议拆卸装箱保管。
- 2 FW6108 移动箱式照明灯充电时必须关闭开关，外壳备有温升属正常现象。
- 3 FW6108 移动箱式照明灯经常检查并保证提手、电源箱、电缆线接口、充电口盖等处结构件结合紧密，以增强防水、抗冲击能力。
- 4 FW6108 移动箱式照明灯不要随意拆卸灯头、电源箱及其它密封件。
- 5 FW6108 移动箱式照明灯在腐蚀性环境中使用后应揩拭表面，保持外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光度。