

200W逆变器 车用家用太阳能用逆变器

产品名称	200W逆变器 车用家用太阳能用逆变器
公司名称	东莞尊奥电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZUNAU 型号:MA200W
公司地址	东莞市东坑镇东安路534号二楼
联系电话	020-31075710 18665058012

产品详情

ma200w车载逆变器是一种通过点烟器能够将汽车电瓶dc12v 直流电转换为和市电相同的 ac220v/110v 交流电，供一般电器使用，是一种方便的电源转换器。在国外因汽车的普及率较高，外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。随着国内市场私人交通工具越来越多，因此，ma200w逆变器作为在移动中使用的直流变交流的转换器，会给你的生活带来很多的方便，是一种常备的车用汽车电子装具用品。

ma200w车载逆变器优势：

- 1、稳定的输出恒压逆变器：无论电池的电压过低还是过高，逆变器的输出电压都能保持在10%的范围，直至逆变器切断停止工作并报警提示；
- 2、满载持续稳定不超过50度：逆变器满载负荷时，机身始终保持不超过50°，延长机器使用寿命；
- 3、隔离电路，耐冲击性强：感性负载在启动时的电流是阻性负载的3-4倍，对逆变器冲击很大，ma系列以稳定的电路设计及过硬的零件起到超强保护作用，避免烧机；
- 4、接地线保护装置：逆变器带有接地装置，提高使用时的安全性；
- 5、低干扰：避免使用高端精准仪器时产生干扰现象；
- 6、温控风扇无噪音，在不超过机器三分之一左右的功率时，风扇不启动，达到无噪音不发热且正常使用

型号	ma200w车载逆变器
----	-------------

输入电压	dc 12v
工作电压	dc 9.5v-15.5v
输入电流	16a
转换效率	>90%
持续输出功率	200w
峰值功率	400w
输出电压	ac 210-240v
输出频率	50hz-60hz
输出电流	0.6a
输出波形	修正正弦波
温度保护	70
工作温度	0 ~ 40
制冷方式	智能风扇
蜂鸣器报警	有
保险丝	20a
低压关闭电压	$10 \pm 1v$
高压关闭电压	$15 \pm 1v$

故障指示灯	欠压/过压：led红灯亮，自动恢复
	过载：led红灯亮，自动恢复
	过温：led红灯亮，自动恢复
	短路：led红灯亮，自动恢复
	输入反接：保险丝熔断
净重	487g
毛重	628g
整机尺寸	125*102*58mm
包装尺寸	210*140*90mm
外箱尺寸	530*310*480mm 40台装
适用范围	手机、车载电器、照相机、照明灯、电动剃须刀、cd机、平板电脑、电视机、风扇

东莞尊奥电子科技有限公司主要从事
逆变器、车载逆变器、太阳能控制器、红外线测温
仪

等绿色电子产品的研究、开发、制造及销售，经过多年的技术沉淀和经验积累，具有丰厚的产品研发实力，不断开发出具有国际先进技术水平的产品。我们愿意与各种销售网络，渠道商及外贸公司开展各种形式的广泛的商务合作，共同互惠互利。欢迎前来咨询洽谈！

为客户提供现成方案成套配件进行销售。
为客户提供oem，生产成套整机制作，打印客户的商标，客户只需控制销售渠道。

为客户提供odm，客户可以设计自己的外观，从设计方案到整机出产，打印客户的商标，客户只需控制销售渠道。 建立代理分销制度，诚征代理商分销本公司具有技术含量及高利润的产品。