

安科瑞直供BD电力变送器，型号及价格

产品名称	安科瑞直供BD电力变送器，型号及价格
公司名称	上海安科瑞电源管理系统有限公司
价格	2716.00/只
规格参数	品牌:安科瑞 型号:BD-4EA 准确级:0.5级
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢101室
联系电话	021-69156352 18702112036

产品详情

多电量数字变送器是将电力系统中的电度量转换成高线性比例输出的脉冲量的一种装置。

多电量数字变送器知名品牌有江阴斯菲尔jd194-bs4z系列多电量数字变送器，安科瑞电气股份有限公司bd-3e、bd-4e、bd-4ea多电量数字变送器。

下面以安科瑞电气股份有限公司bd-3e为例，介绍多电量数字变送器的功能及应用。

安科瑞电气股份有限公司多电量数字变送器bd-3e

bd-3e系列多电量数字变送器将电力系统中的电度量转换成高线性比例输出的脉冲量。该变送器可带rs485通讯接口，采用modbus协议，可输出三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量，1~4路模拟量可选，两路电能脉冲输出。产品符合gb/t13850-1998、iec-688标准。

适用环境

工作温度：-10 ~55

储存温度：-25 ~70

相对湿度：90%rh，不结露，无腐蚀性气体场所

海拔高度：2500m

技术参数

输入信号

测量范围：ac 1a、5a，ac 100v、220v、380v

过载：

电流：持续1.2倍，瞬时电流10倍/1秒；

电压：持续1.2倍，瞬时电压2倍/1秒；

频率：45hz~65hz

输出信号

输出：脉冲量、dc 4~20ma

负载：600

工作电源

ac 85v~265v 或dc 100v~350v

温度漂移系数

精度等级为0.5级时 200ppm/ ，精度等级为0.2级时 100ppm/

响应时间 <400ms

绝缘电阻 100m

精度等级 0.5级，0.2级

工频耐压 辅助电源/输入/输出2kv/1min,50hz

安装方式

bd-3e、bd-4e多电量数字变送器采用标准35mm导轨安装，或者用螺钉固定

bd-4ea组合式多功能电力仪表由主体和显示器组成，主体部分采用标准35mm导轨安装;显示器为嵌入式安装，面框尺寸为72*72(mm)，开孔尺寸为67*67(mm)

选型

安科瑞电气股份有限公司多电量数字变送器bd-3e

三相三线多电量数字变送器，可将电力系统中的电度量转换成高线性比例输出的脉冲量，同时测量三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数等并可将其隔离变送输出dc 4~20ma信号，并带rs485通讯接口、modbus协议。

范例

型号：bd-3e

输入：电流5a 电压100v 功率866w

输出：40000脉冲/kwh、四路dc 4-20ma

附加功能：rs485通讯接口、modbus协议

电力网络：三相三线

辅助电源：ac220v/50hz

型号：bd-4ea

输入：电流5a 电压380v

测量参数：三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能、无功电能

输出：40000脉冲/kwh、二路dc 4-20ma

附加功能：rs485通讯接口、modbus协议

辅助电源：ac220v/50hz

显示方式：led显示(数码管)

应用场合：gck、gcs、mns等低压抽屉柜

咨询热线：021-69156352！