

# 供应0-18V可调线性电源厂家，稳压稳流电源

产品名称	供应0-18V可调线性电源厂家，稳压稳流电源
公司名称	成都凯德力电子科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	成都市青羊区金沙遗址路68号
联系电话	028-85883572 18010667757

## 产品详情

### 产品简介

特点：

- 1：固定电压与固定电流操作功能 2：低纹波与低噪音 3：具可选择连续或动态负载  
4：超载与极性反向保护功能 5：3位数0.5" LED 6：自动Tracking，串并联操作（仅对双路电源）

### 技术参数

型号	RLD-1803	RLD-1805	RLD-1805D	RLD-1810	RLD-1820	RLD-1830
输出电压	0-18Vx1	0-18Vx1	0-18Vx1			
输出电流	0-3A x1	0-5A x1	0-5A x2	0-10A x1	0-20A x1	0-30A x1
机箱尺寸	(W*H*D) 127*144*210		(W*H*D) 248.4*140*300 (mm)			

## 定电压操作

调节率                    电源调节率  $< 0.01\% + 3\text{mV}$  负载调节率  $< 0.01\% + 5\text{mV}$  ( $< 10\text{A}$ )  $< 0.02\% + 5\text{mV}$   
(额定值  $> 10\text{A}$ )

涟波与杂讯               $< 5\text{mVrms}$  5Hz ~ 1MHz

回复时间                 $< 100 \mu\text{S}$  (50% 负载变动, 最小负载 0.5A)

输出范围                0 至额定电压连续可调

## 定电流操作

调节率                    电源调节率  $< 0.2\% + 3\text{mA}$  负载调节率  $< 0.2\% + 3\text{mA}$

涟波电流                 $< 5\text{mA}_{\text{rms}}$ ( $< 20\text{A}$ ),  $< 20\text{mA}_{\text{rms}}$ ( $< 50\text{A}$ ),  $< 100\text{mA}_{\text{rms}}$ ( $< 100\text{A}$ )

输出范围                0 至额定电流连续可调

## 表头

数字式                    3 1/2 位数 0.5" LED 显示 准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数)

## 绝缘

机壳对端子 100M or above ( DC 1000V )

机壳对电源线 100M or above ( DC 1000V )

使用电源

交流 220/380V+10%, 50/60Hz

备注：

1：我们可以接受特殊规格定制 2：尺寸若有变更 恕不另行通知 3：购买电源时 请说明使用情况

4：另我公司还生产：电镀电源 老化电源 腐蚀电源 化成电源 镀膜电源 电压最大可做0-10000V  
电流0-20000A

更多详情请致电我公司