

# 供应金森电力高低压近电报警器 近电预报警器报价

产品名称	供应金森电力高低压近电报警器 近电预报警器报价
公司名称	石家庄金森电力器材有限公司
价格	16.00/个
规格参数	品牌:金森 型号:AM-JY-3 规格:220v~380v~10kv~35kv
公司地址	河北省晋州市周头乡西台村
联系电话	0311-83160968 13784308177

## 产品详情

近电报警器是由我公司开发研制的一代安全辅助产品。该产品经电力安全工器具质量监督检测中心检测后，完全符合标准，产品广泛用于电力、电信、网通、广电、铁路等线路作业人员以及油田、煤矿等变电站工作人员。

产品特点：1.采用先进的专用逻辑集成电路，性能十分稳定可靠。2.电路设计独特，抗静电干扰能力很强，灵敏度高，报警反应速度快，报警距离一致性好。3.报警声音响亮，清晰，在嘈杂的环境下，响声不受影响。4.体积小，重量轻，耗电量小，使用寿命长。5.安装方便，操作简单，实用。

技术参数：1.静态电流：0.05mA~0.09mA 报警电流：0.18mA~3.7mA  
报警音量：大于等于85dB(测试距离0.5m)

使用温度:-25度~55度 工作电压：3v（7号碱性电池两节）  
电池寿命：三年以上

使用范围： 220v~380v架空电力电缆，报警距离0.4m~0.6m  
10kv架空电力电缆，报警距离0.8m~1.0m

35kv架空电力电缆，报警距离1.8m~2.0m

使用方法：1.每次使用前，根据现场电压，选择适合现场电压的高低电压档位，然后再将拨动开关至于"ON"  
"听到“ 嘟-嘟-嘟 ”三声响，表示电路已自检，并已进入工作状态，方可使用。

2.操作人员在检修架空电力线路和用电设备时，在报警距离范围内若发出连续长叫，则表明电力线路或用电设备带电，提醒操作人员注意安全。

3.判断低压火线、零线时，档位拨到10kv档，再用该帽或报警器靠近其中一根线的绝缘层上，如连续长叫

则为火线。

4.近电预警安全帽接近电器设备机壳时若发出连续长叫，表明机壳带电或漏电。