

高光效高功率因数LED节能日光灯管

产品名称	高光效高功率因数LED节能日光灯管
公司名称	东莞市中之光电科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:宝贝光电
公司地址	中国广东省东莞松山湖新城大道3号
联系电话	0769-26627266-107 13825779004

产品详情

LED T8灯管1.2米24W高光效、高流明（光效95LM/W可定制120LM/W灯管）高功率因数（PF>0.9）、无频闪LED节能日光灯管。

Ø ?????? Ø ??????70%???????????????????????????????? Ø ?????????????????????

Ø ????????????????????????????????? Ø ?????????????????????????????????

Ø ????????????????????????????????? Ø ?????????????????

? ? ? ? ?

??

BT81A-24-15CC

LED ??

125??2835?

????

24W

????

AC180-240V 50/60Hz

????

A1514*B1500*C26mm*D15mmm

????

120°

??

90-100LM/W

???

2200-2450LM

????

PF??0.9

??

2700-3200K / 3700-4300K / 4700-5300K / 5700-6300K

????

Ra??70

????

?+PC

????

3?

? ?

?0.38KG

????

2-5?

?????

?????

??

????

????

BT81A-24-15CC

A1514*B1500*C26mm*D15mm

L1555*W185*H185mm

?????:

????

安装接线示意图

??????????????

1????T8??????????

2????LEDT8??????????

电子式镇流器灯管替换示意图

1、下图为T8荧光灯管接线示意图

2、下图为LEDT8日光灯管接线示意图

安装主要事项

- / 产品的安装必须是专业电工。
- / 从包装箱里拿出时要检查产品的完整性。
- / 产品与易燃材料要保证至少0.2M的距离，要保证被安装的天顶有2厘米高的间隙，灯具不能全部安装在天顶里面。或有热源的墙边，要注意低压电与高压电分开走线。
- / 灯具上的连线可以从钻孔中通过和灯具后面的连线可以用电线夹

固定，要确保固定牢固。

- / 要确保灯具的电源线有足够的长度，不要受到张力或切向力。安装灯具的连线时避免过大的拉力，不要使连线打结。输出连线要注意区分，不要和其它灯具混淆。
- / 安装好后，将灯具低压插头与开关电源低压插头进行连接。
- / 将灯具的开关电源尾巴连线与市电进行连接，通常棕色线（黑色）线为火线，蓝色线为零线。
- / 要使用灯具的LED专用驱动器，不要和其它的灯具混用。
- / 不要将灯具电源，驱动器的铭牌撕掉。
- / 注意：非专业人员不得进行拆卸，维修，我司有权对私自拆卸，维修的产品不给予更换或保修服务。

适用范围

办公室、会议室、商场、银行、车站、学校、医院等需要节能及高显色性指数照明的场所。

安全使用注意事项

- / 产品只能在包装外使用。
- / 使用前检查有没有损坏。
- / 不要尝试自己维修，只能专业人士去维修。
- / 让小孩远离产品，更不要让小孩接触带电设备。
- / 产品要远离明火或高温物体。
- / 产品过了使用期限，需要重新维修检查，或报废处理。

售后服务

- / 本产品^在保修期内可免费维护；超过保修期后,将收取适当的修理费用。
- / 如果需要查询或解决问题，您可以拨打我们的热线:400-008-2206或发送邮件至ylm@babyled.cn。

如需了解更多照

明详情请直接访问宝贝光电官网 <http://www.babyled.cn/>