

# 温度控制（调节）器

产品名称	温度控制（调节）器
公司名称	深圳市维纳自动化设备有限公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞士vectorSRA- H1T1智能型壁挂温湿度变送器 型号:瑞士vectorSRA- H1T1智能型壁挂温湿度变送器
公司地址	深圳市南山大道南油第四工业区1栋6楼632室
联系电话	0755-86174361 13480150700

## 产品详情

瑞士vector sra-h1t1智能型壁挂温湿度变送器体深圳维纳www.wn-auto.com

特点体深圳维纳www.wn-auto.com

· 室内的温湿度测量 · 可编程的测量范围体深圳维纳www.wn-auto.com · 最值存储功能体深圳维纳www.wn-auto.com · 0...10v 或0...20ma 测量信号，跳线可选体深圳维纳www.wn-auto.com · 平均值滤波 · 安装简单，牢固体深圳维纳www.wn-auto.com

体深圳维纳www.wn-auto.com温度信号

sra-t1h1通过热敏电阻ntc来检测温度。体深圳维纳www.wn-auto.com该微处理器每秒对湿度进行采样一次。根据滤波时间计算信号平均值，并且根据湿度量程做线性变换，体深圳维纳www.wn-auto.com然后产生信号输出。标准量程是温度0...50 ° c，滤波平均时间10秒。体深圳维纳www.wn-auto.com精确度：对于中低温度具有高度的精确性。由于传感器的负温度系数,在 100 ° c以上其传感器阻值在500 ohm 以下，体深圳维纳www.wn-auto.com因此限制温度变送器的精度指标。以下为精确度曲线。体深圳维纳www.wn-auto.com

70  
精确度 [ ° c]

t [ ° c]体深圳维纳www.wn-auto.com  
0.2  
0.5

sra-t1h1通过电容传感元件检测湿度。体深圳维纳www.wn-auto.com该微处理器每秒对湿度进行采样一次。根据滤波时间计算信号平均值，并且根据湿度量程做线性变换体深圳维纳www.wn-auto.com，然后产生信号输出。体深圳维纳www.wn-auto.com标准量程是相对湿度0...100%，滤波平均时间10秒。最值:通过可编程工具，用户可以读出最值和复位最值记录。体深圳维纳www.wn-auto.com通过输出配置参数op00，可以使得最值转换为信号输出。在重要环境中，体深圳维纳www.wn-auto.com传感器采用此方式监控温湿度值。eeprom每分钟保存一次最值，具有掉电存储功能。

信号类型	跳线选择
0 – 10 vdc	(1-2)
0 – 20 ma dc	(2-3)

模拟输出体深圳维纳www.wn-auto.com配置

模拟输出可以利用跳线设置为0-10 v 或 4-20 ma 的模拟输出信号。跳线位于模拟输出各自接线端子的后面。体深圳维纳www.wn-auto.com下面图示标示出每种信号跳线的位置。出厂设置 0-10 v输出.体深圳维纳www.wn-auto.com信号输出量程是通过软件设定最大值和最小值。默认值是2-10v，4-20ma。

## 命名规则

sra-t1h1体深圳维纳www.wn-auto.com

结构体深圳维纳www.wn-auto.com

是高质量的、拉伸强度高的白色塑料外壳，采用防火材料 abs，外性时尚大方，可以与各种室内装修相协调。结构设计合理，便于安装体深圳维纳www.wn-auto.com。

安装体深圳维纳www.wn-auto.com

此传感器安装在室内墙壁上体深圳维纳www.wn-auto.com，使其能够准确测量被控区域的温度。体深圳维纳www.wn-auto.com避免安装于门后，外墙和空气不流通的隐蔽处等。避免直接日晒或接近其它热源，例如散热器和热辐射的电器设备之上。· 如何进行传感器安装，首先将不锈钢安装底板固定好，然后将信号电缆连接在接线端子上，最体深圳维纳www.wn-auto.com后将传感器外壳固定在底板上。·

这个传感器是不防水的，所以安装位置要选在雨水淋不到的地方。·

信号线缆可以选用非屏蔽双绞线缆。体深圳维纳www.wn-auto.com · pt100或pt1000铂电阻传感器需要4个接线端子，传感器每端引出2个引脚，用户可以使用2个端子或3个端子或4个端子接线方式。当选用3或4端子接线时，是为了测量过程中对导线电阻进行补偿。体深圳维纳www.wn-auto.com

? 参数配置体深圳维纳www.wn-auto.com

sra-h1t1是一款智能型风道温湿度变送器，体深圳维纳www.wn-auto.com可极好的适应您的应用。体深圳维纳www.wn-auto.com控制根据所定义的参数操作，参数通过操作终端opa-s设定。

操作终端可以作为温湿度的远程显示器。体深圳维纳www.wn-auto.com用户可事先调整参数配置。

关于在操作终端opa-s的用户菜单下面是更详尽的说明。体深圳维纳www.wn-auto.com

本产品的加工定制是是，品牌是瑞士vectorsra-h1t1智能型壁挂温湿度变送器，型号是瑞士vectorsra-h1t1智能型壁挂温湿度变送器，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，测量对象是控制，温度范围是-40-60（ ），测温误差是瑞士vectorsra-h1t1智能型壁挂温湿度变送器（ ），开孔尺寸是瑞士vectorsra-h1t1智能型壁挂温湿度变送器（ mm ），安装型式是瑞士vectorsra-h1t1智能型壁挂温湿度变送器，输出信号是瑞士vectorsra-h1t1智能型壁挂温湿度变送器（ ma ），工作电压是瑞士vectorsra-h1t1智能型壁挂温湿度变送器（ v ），外形尺寸是瑞士vectorsra-h1t1智能型壁挂温湿度变送器（ mm ），重量是0.1（ kg ）。