

独立式感烟火灾探测报警器可极早敏捷地发现火情报告火警的报警器

产品名称	独立式感烟火灾探测报警器可极早敏捷地发现火情报告火警的报警器
公司名称	深圳市普哲斯科技有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:安吉斯 型号:JTY-GD-SA1201 类型:独立型
公司地址	深圳市宝安区福永镇深彩大厦507
联系电话	0755-27348356 13632718700

产品详情

独立式感烟火灾探测报警器可极早敏捷地发现火情报告火警的报警器

产品型号：jty-sa1201

产品参数：此款独立烟感率先获得最新家用探测器标准3c认证，为各地消防支队推荐产品。其安装简易，效果显著已经广泛应用于家庭、工厂、写字楼、医院、学校、博物馆等重要防火场所。

一、安装说明（1）特性 电源：9v碱性电池或碳性电池

工作电流：静态电流小于10ua，工作电流在20-25ua之间。烟雾灵敏度：符合ul的217号标准。

工作温度：40of-120of（-4 -50 ）。气体介面温度：10%-90%。

蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝。电池寿命：约1年。独立烟感_消防验收独立烟感（2）安装
房间内每25—40平方米装一个烟感，重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。

选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座，将烟感分线色连接后旋在固定座上。

依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。按两个孔位钻两个孔。

在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。

塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。

本探测器是一种密闭装置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的隔间内。有探测器的背面靠到安装的位置口，并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作。独立烟感_消防验收独立烟感

（3）工作，测试及维修的程序

本探测器在安装好之后就处于工作状态之中，在此状态，其上面发光二极管大约每分钟闪烁一次。当燃烧微粒被探测到时，本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气重新平净为止。

（二）技艺术参数：工厂测试准值为每英尺3.2%的微弱灰尘，传感器有反应；

工作环境：-5 -50 ，10-90%无冷凝；蜂鸣器声量强度：10英尺为85分贝。二、测试
按下测试按钮至少3秒钟，一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。

这意味着探测器真正工作，在报警的同时，发光二极管快速闪烁。

也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。（每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作）

三、安装维护注意事项：不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度；为保持传感器工作效率良好，每6个月需清洁传感器，先把电源关掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电源启动。探测器适用于火灾发生时有大量烟雾，而正常情况下无烟的场所，如：饭店、旅馆、教学楼、办公楼、计算机房、通信机房、书库和档案库等工业与民用建筑。但不适用于有大量粉尘、水雾滞留的场所；不适用于可能产生蒸汽和油雾的场所；不适用于正常情况下有烟滞留的场所。

深圳市普哲斯科技有限公司（报警产品专业制造商）

厂家供应：烟感，烟雾报警器，感烟探测器，3c认证烟感；温感，感温探测器；燃气泄漏报警器，可燃气体探测器，煤气报警器，一氧化碳中毒报警器；家用报警防盗系列、无线门磁、紧急按钮、红外探测器，红外对射等；消防多线报警主机，报警控制器，安防探头，感应器，频闪，警号，手动报警按钮等

联系人：刘鑫

电话：0755-27348356

手机：15818607526

工作qq：965084184

欢迎来电咨询，共享“双赢”！

本产品的品牌是安吉斯，型号是JTY-GD-SA1201，类型是独立型，工作电源是9v，探测方式是烟雾探测，环境温度是50（ ），环境湿度是95（%），尺寸是105*36，使用范围是消防安防