

三菱PLCFX3SA-30MR-CM维修PLC解密PLC编程

产品名称	三菱PLCFX3SA-30MR-CM维修PLC解密PLC编程
公司名称	深圳市好易控自动化设备有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:MITSUBI/三菱 型号:FX3SA-30MR-CM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道57区宝安大道东4002-115
联系电话	0755-82598071 13602510259

产品详情

fx3sa-30mr-cm三菱plc fx3sa-30mr价格优惠 批发销售

fx3sa 30mr、fx3sa-30mr、fx3sa30mr、3sa-30mr、fx3sa-30mr-cm价格好，批发价格销售 fx3sa-30mr-cm参数说明：ac电源、16点漏/源型入、14点继电器输出 三菱plcfx3sa-30mr-cm产品详细介绍：

【电源规格】 电源电压：ac100~240v 电源电压允许范围：ac85~264v 额定频率：50/60hz
允许瞬时停电时间：对10ms以下的瞬时停电会继续运行。 电源保险丝：250v 1a
冲击电流：最大15a 5ms以下/ac100v,最大28a 5ms以下/ac200v 消耗功率：21w
dc24v供给电源：400ma以下

【fx3sa-30mr-cm输入规格】 输入形式：漏型/源型 输入点数：16
输入的连接方式：固定式端子排 输入信号电压：dc24v ± 10% 输入阻抗:x000~x005(3.9k)
x006以上(3.3k) 输入信号电流：x000~x005(6ma/dc24v) x006以上(7ma/dc24v)
on输入感应电流：x000~x005(3.5ma以上) x006以上(4.5ma以上) off输入感应电流：1.5ma以下
输入信号形式：无电压触点输入 漏型输入时：npn开集电极型晶体管
源型输入时：pnp开集电极型晶体管 输入回路隔离：光耦隔离
输入动作的显示：光耦驱动时面板上的led灯

【fx3sa-30mr-cm输出规格】 输出种类：继电器 输出点数：14
输出的连接方式：拆装式端子排(m3螺丝) 外部电源：ac240v以下 最大电阻负载：2a/1点
最大感性负载：80va 最小负载：dc5v 2ma 开路漏电流：无 输出响应时间：约10ms
回路隔离：机械隔离 输出动作的显示：继电器线圈通电时面板上的led灯亮

fx3sa-30mr-cm相关资料 1、fx3sa性能规格

本产品的加工定制是是，品牌是mitsubi/三菱，型号是fx3sa-30mr-cm，工作电压是ac100~240（v），输出频率是50/60（khz），产品认证是cccce