

EPS EPS照明应急电源 应急电源

产品名称	EPS EPS照明应急电源 应急电源
公司名称	深圳市博开电力科技有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 10000.00 品牌:博开电力 型号:BK-EPS
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦东区淇誉路富欣邦科技园2栋4楼402号
联系电话	0755-29766939 13510802461

产品详情

一. 功能介绍

1. 适用范围：

高层建筑的照明、电梯、空调、消防水泵、排气风机等证券行业的交易大屏、照明、电梯等金融系统设备用电：证券交易大屏、监控装置、金融机具、金库等军用雷达、机场、车载移动电话、人防通道、地下设施等医院及手术室、政府机关大楼、大型超市、商场、学校等特种作业环境、事故现场、重要工业设备工业用电：冶金、纺织、化工、钢铁、大型加工中心等消防用电：电梯、喷淋泵、卷帘门等

2. 产品特点：

微处理器控制，具有开机自检功能日本三菱公司智能功率模块 spwm脉宽调制技术，正弦波输出全自动高功率因数充电机 液晶（lcd）显示，报警功能，历史故障纪录 单节蓄电池巡检 可与消防联动，远程监控rs232/485三相电源可抗100%负载不平衡

静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患 自动切换，可实现无人职守 节能，非应急供电时，耗电小 性能稳定，安全可靠，使用寿命长 与发电机组比综合造价低

3.产品执行标准：

gb17945-2000消防应急灯具gb/t14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则 gb/t4942.2-1993低压电器外壳防护等级 gb/t3859-1993半导体变流器应用导则yd/t 777-1999通信用逆变设备 gb16806消防联动控制设备 ieee446-1995工商业领域应急、备用电源系统 csa282建筑用应急电源 qb/sps21-2004 se系列应急电源

二. 技术参数

型号		bk-e3k	bk-e5k	bk-e10k	bk-e20k	bk-e60k	bk-e100k	bk-e150k
交流输入	相数	单相/三相						
	频率	50hz ± 5%						
	电压范围	220vac/380vac ± 20%						
应急逆变输出	额定功率	3kw	5kw	10kw	20kw	60kw	100kw	150kw
	输出波形	纯正弦波						
	电压	220vac/380vac ± 2%						
	频率	50hz ± 1%						
	波形失真率	5% (线性负载)						
	动态响应	5% (0%~100%负载)						
	峰值系数 (cf)	3 : 1						
	逆变效率	90%						
电池	类型							
	数量	4~40节/48v~480vdc						
	供电时间	> 90分钟或按用户要求						
	充电时间	7~10小时内充电90%						
报警	led指示灯报警和液晶显示屏文字报警							
保护	过载、短路、系统故障保护							
切换时间	100ms							
过载能力	120%额定电流, 正常运行							
工作环境	温度: -10~45 , 相对湿度: 20%~90%不凝结							
冷却方式	风扇强制风冷							
外形结构	主机含电池或主机+电池柜					主机+电池柜		

三. 外形尺寸

本产品的建议零售价是 ¥ 10000.00, 品牌是博开电力, 型号是BK-EPS, 分类是照明/动力混合型, 输出电流是0 (A), 输入电压是220VAC/380VAC ± 20% (V), 输出电压是220VAC/380VAC ± 2% (V), 输出功率是50Hz (W), 频率范围是 ± 1% (HZ), 产品认证是CCC, 适用范围是其它, 外型尺寸是1660*600*600 (mm), 供电时间是 > 90分钟或按用户要求 (m), 加工定制是是