

SINCHIP380变频电源E型ISO900变频实力雄厚批量

| | |
|------|--|
| 产品名称 | SINCHIP380变频电源E型ISO900变频实力雄厚批量 |
| 公司名称 | 济南芯驰能源科技有限公司 |
| 价格 | 10000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:SINCHIP 型号:SFC31-20KVA-100KVA 类型:单相变频电源 |
| 公司地址 | 济南市历城区开源路189号 |
| 联系电话 | 0531-81901565 13506418004 |

产品详情

sfc系列变频电源是专门为60hz进出口设备设计制造，可作为进口60hz用电设备及生产线的供电电源；也可作为出口电气产品生产线的试验电源。符合欧美供电体制，设计时综合了国标《gb/t 14715-93》，国军标《gjb181a-2003》、《gjb572-88》的技术条件。其主要特点是提供低谐波失真、高稳定度的频率和稳压率纯净可靠的正弦波电力输出。此外，还可以支援400hz高频率的航空电子及军事上的设备。

[性能特点]

提供世界各国标准电压仿真，测试各类电器产品。

提供稳定纯正弦波，以便实验室作各种测试。

具有 47~63hz / 50hz / 60hz / 400hz 四档频率选择。

输出电压范围 0~150v / 0~300v 二档选择。

四窗口五功能数字式电表，测量显示 hz, v, a, w, pf。

输出波形失真度低，稳定可靠性高。

[性能指标]

| | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|
| 型号 | sfc31- xx kva | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------|------|
| 容量 | 20kva | 30kva | 45kva | 60kva | 100kva | |
| 电路方式 | igbt/spwm脉宽调节方式 | | | | | |
| 输入相数 | 3相3线 + 地线 () 或3相4线+地线 (y) | | | | | |
| 电压 | 220/380v ± 15% | | | | | |
| 频率 | 47-63 hz | | | | | |
| 输出相数 | 单相 | | | | | |
| 电压 | 低档：0-150v连续可调；高档：0-300v连续可调（100kva以上高低档任选一档） | | | | | |
| 负载稳压率 | 稳态： 1% 动态： 2% | | | | | |
| 反应时间 | 2ms | | | | | |
| 每相最大 | @110v | 168a | 250a | 375a | 500a | 630a |
| 电流 | @220v | 84a | 125a | 188a | 250a | 315a |
| 频率 | 47-63/50/60/2f（2倍输入频率）/4f/400hz或40~500hz（可依客户要求规格特别订制） | | | | | |
| 频率稳定度 | ± 0.01% | | | | | |
| 波形失真度 | 2% | | | | | |
| 过载能力 | 120%/1小时， 120-150%/2分，200%/ 瞬间 | | | | | |
| 测量/解析度 | 4位频率表/ 0.1hz | 4位rms电压表/ 0.1v | 4位rms电流表/ 0.01a | 4位功率/ 0 | | |
| 保护功能 | 输入缺相、输出过压、输出过载、内部过温、输出短路及自动指示与报警 | | | | | |
| 绝缘电抗 | 500vdc 20m 以上 | | | | | |
| 耐压绝缘 | 1800vac/5ma/1分钟 | | | | | |
| 冷却方式 | 强制风扇冷却 | | | | | |
| 工作环境 | 温度：0 -45 相对湿度：0-90%（非凝结状态）海拔高度：1500 m | | | | | |
| 尺寸w × h × d(mm) | 420 × 950 × 750 | 500 × 1200 × 1000 | 600 × 1400 × 1100 | | | |
| | | | | | | |

本产品的品牌是SINCHIP，型号是SFC31-20KVA-100KVA，类型是单相变频电源，输入电压是380（V），输出电压是220（V），工作温度是80（ ），产品认证是ISO900，加工定制是是，铁芯形状是E型，相数是单相