

ZW32-12G/T400A高压真空断路器

产品名称	ZW32-12G/T400A高压真空断路器
公司名称	浙江康良电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:康良 型号:ZW32-12/630
公司地址	乐清市柳市镇黄七甲村
联系电话	0577-62716626 13587790553

产品详情

售前服务 提供技术咨询：我们确保24小时内回答您所提出的任何技术问题；

提供产品资料：我们确保24小时内将您所需要的所有技术资料寄出；

提供合理报价：我们确保24小时内对您所要求的产品合理报价；

提供考察接待：我们确保随时接待您的考察，并为您提供各项便利服务。售中服务

我们确保无论合同大小，都将认真、公正、严谨、诚信地对待每份合同；

我们确保交期、保质保量、严格执行合同各项要求； 我们确保按合同的要求为您提供各项服务； 我

们确保按您的要求签定严密的、科学的《产品技术协议》。售后服务如果您的产品需要维护，或咨询技术方面的问题，请您直接拨打我们的热线电话。 售后服务承诺：我公司本着诚信、务实、高效、创新的理念，以优质的产品、细心的服务，向您郑重承诺如下：我厂出售的所有产品最低保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）

。在接到保修通知后，24小时内赶到现场并解决问题。用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。（2）

由于操作不当而造成的故障或损坏。（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

zw32-12真空断路器型号及其含义

三、zw32-12t柱上真空开关主要技术参数

四、真空断路器使用条件

4.1 zw32正常使用条件

a) 周围空气温度: 零下40度 ~ 40度；

- b) 海拔高度: 最好不超过2000米;
- c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染;
- d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700pa);
- e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的;
- f) 污秽等级: 级。

4.2 zw32特殊使用条件

zw32断路器能够在不同于以上规则的正常运用条件下运用, 这时用户的需求应和制造厂家进行洽谈, 并获得一致的意见。

对于真空断路器的常见疑问及毛病总结

高压真空断路器这种商品, 虽然在保质期内康良电力能够确保商品的运用不会出现疑问。但是在运用的过程中, 假如遇到突发状况或许运用环境的区别, 也是不可避免的会出现一些疑问。现在就对于高压真空断路器对比常见的一些疑问进行了总结和归类。以方便用户在遇到有关疑问的时候能够有所帮助。当然假如客户们找不到遇到的疑问和解决办法, 也能够征询我们的技术人员

。

4.3 真空断路器主要技术参数

带隔离开关的zw32-12户外真空断路器, 除满足表1、表2的要求外, 隔离开关部分还应满足表4的要求

五、32断路器结构特点

5.1 断路器采用三相支柱式结构, 具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

5.2 断路器采用全封闭结构, 密封性能好, 有助于提高防潮、防凝露性能, 特别适用于严寒或潮湿地区使用。

5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘, 或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘; 具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。

5.4 操动组织选用小型化弹簧操动组织, 储能电机功率小, 分合闸能耗低; 组织传动选用直动传输方式, 零部件数量少, 可靠性高。操动组织置于密封的组织箱内, 处理了操动组织锈蚀的疑问, 提高了机构的可靠性。

5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化, 也能够与重合控制器合作构成主动重合器、分段器。

5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器, 供过电流或短路保护用, 也可以给智能控制器提供电流采集信号; 根据用户要求可加装计量用电流互感器。

5.7 断路器可外带三相联动的阻隔开关, 在阻隔开关分闸状况下有显着可见断口, 并具备与断路器本体之

间的防误联锁设备。断路器处在合闸方位时，阻隔开关不能进行分、合闸操作；只要阻隔刀彻底合闸或彻底分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，保护便利。

八、安装、维护

8.1 操作人员应初步了解产品的性能及安装调整、维护知识，对运行中问题应予以记录，必要时通知制造厂家。

8.2 商品在装置前要进行外观查看。调查一下商品的绝缘套管是不是有损伤，分合指示、储能指示是不是有漏装表象，箱体是不是有变形等。查看结束后，商品要装在高4m以上的柱子上使用。带阻隔开关的断路器装置时应仔细查看阻隔开关与断路器之间的机械联锁装置动作的准确性。

8.3 商品在投入运行前，就仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构进行操作，以检查各种动作是否正确。

8.4 zw32断路器的各项参数在出厂检验时就已经调整好，用户不必开机检查；按要求进行耐压试验后，即可安装。

8.5 断路器可以单杆架设，也可以双杆架设。断路器应平稳、牢固地安装在专用钢架上。安装示意图。

8.6 产品定期进行小检，主要检查断路器的动作是否正常。带隔离开关的断路器，隔离开关每年检查2次，内容有检查隔离开关与断路器之间的机械联锁动作是否正常，并在活动部件注入一些润滑脂。

九、运输、验收及贮存

9.1 运输注意事项

运输时必整台装入封闭的木箱包装箱内加以固定。运输过程中不得翻转、倾斜，需采取防震措施。超吊断路器本体时，勾在箱体上的四个吊环，不得直接搬运环氧绝缘筒。超吊断路器带隔离开关时，重心偏于隔离开关侧，起吊时注意应缓慢进行。

9.2 验收

用户收到zw32断路器后应进行如下验收工作:

- 1)检查木箱包装是否损坏；
- 2)对照产品装箱单检查文件、附件是否齐全；
- 3)检查断路器铭牌上的技术参数、公司名称、ct变比、产品合格证是否符合订货要求。

9.3 贮存

zw32断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内，长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥的室内进行，对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。

本产品的加工定制是否，品牌是康良，型号是ZW32-12/630，极数是3P+N，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是12K（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是1（万次）