

索安SOAN 无线密码键盘

产品名称	索安SOAN 无线密码键盘
公司名称	深圳市安定宝电子科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	工作电压:12 (V) 品牌:索安SOAN 工作温度:-10 ~ +50 ()
公司地址	深圳市宝安区福永街道新和社区工业南路18号第三层南B
联系电话	15915338660

产品详情

功能简介：cpu自行生成密码，实现密码无线布防、撤防、紧急求救。

I 设置密码：

- 1、按一下set1键，绿灯亮，按任意六个数字键后绿灯灭，表示第一个密码设置完成！（是主人密码）
- 2、按一下set1键，绿灯闪动，按键输入第一个密码后，绿灯亮，按任意六个数字键后绿灯灭，表示第二个密码设置完成！以此方法设置其他密码。（此操作是设置客人密码，需先比较主人密码）

I 功能操作：

- 1、布防 按#键，绿灯闪动，再按已设置的密码，绿灯灭红灯未亮表示密码错误，绿灯灭红灯亮一下，表示密码正确并发送布防信号。
- 2、撤防 按*键，绿灯闪动，再按已设置的密码，绿灯灭红灯未亮表示密码错误，绿灯灭红灯亮一下，表示密码正确并发送撤防信号。
- 3、紧急求救 按门铃键红灯亮一下表示发送紧急求救信号。

I 设置门铃：

按一下set2键，绿灯闪动，按键输入第一个密码后，绿灯亮，按任意六个数字键后绿灯灭，表示设置门铃

完成！（仅对2600使用有效）

I 全删密码：

取下电池，再按住set1键不放，红灯不亮后，再上电池，等待2秒，绿灯亮，放键等待绿灯灭后表示全删密码完成！

I 删除门铃：

取下电池，再按住set2键不放，红灯不亮后，再上电池，等待2秒，绿灯亮，放键等待绿灯灭后表示删除门铃完成！

I 其他

- 1：共可设置最多15个密码，全删后设置的第一个密码是主人密码。
- 2：如密码满后再设置密码时，绿灯会闪动4次后灭，
- 3：平时按任意数字键红灯亮，表示电池低压，请换电池。
- 4：已设置有门铃时，无紧急求救功能。未设置门铃时，有紧急求救功能。
- 5：当全删密码时，也会删除门铃功能。

本产品的工作电压是12（V），品牌是索安SOAN，工作温度是-10~+50（ ），发射频率是315/433（MHZ），类型是无线密码键盘，型号是JP001