

LD128EII火灾报警控制器（联动型）

产品名称	LD128EII火灾报警控制器（联动型）
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:利达 型号:LD128EII 外形尺寸:宽483mm × 高400mm × 厚130mm
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

利达ld128eii火灾报警控制器（联动型）

一、jb-qg-ld128e 火灾报警控制器(联动型)介绍：

jb-qg-ld128e 火灾报警控制器(联动型)是我公司研制的一代的二总线智能化控制器，采用dcs方式设计，使用嵌入式控制系统，具有灵活，可靠等特点。该机除了可以单独使用外，也可以实现多机无主从方式组成对等网络。该系统配合我公司e/en系列探测器、模块、手报及其它相关设备，广泛应用于大、中型以上项目。经过公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心依照gb4717-2005《火灾报警控制器》、gb16806-2006《消防联动控制系统》、gb/t19001-2000《质量管理体系要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3c认证。

二、jb-qg-ld128e 火灾报警控制器(联动型)功能：

采用无主从方式的对等网络架构设计，每台控制器可显示网络内所有设备工作情况。超大规模的单机容量：4~64回路，300~16384个地址点，可带手动盘32块。网络容量：64台控制器、256回路、65536个地址点；手动控制盘64块。可通过ld6900系列通讯模块（canbus、rs232、rs485、以太网、电话线、gprs）与其他设备联网。用基于arm平台的risc嵌入式cpu，

具有功耗低，处理速度快，稳定运行等特点。

采用实时抢战多任务嵌入式操作系统，响应时间快。

中、英文显示灵活切换，满足产品国际化的要求。

采用模块化电源设计，减低单路电源负载，提高主机整体性能。 采

用 24 位真彩 12.1 英寸液晶屏，丰富的图形功能，可显示平面图和曲线图，指示灯指示关键状态。

采用方便灵活的触摸屏操作，还可外扩鼠标及键盘进行操作。 具有

黑匣子功能，存贮 1000 条火警记录，1000 条故障记录，1000 条请求记录，1000 条启动记录，1000 条反馈记录，1000 条人员操作记录，1000 条监管报警记录。

配合总线设备自动编号；报警阈值设定灵活。 具有监管报警功能，可监测现场漏电电流的报警信息，并可实现自动控制漏电断电。

具有回路短路保护、电源短路保护功能。

三、jb-qg-ld128e 火灾报警控制器(联动型)主要技术指标：ld128eii

内容	技术参数
主电源电压	ac220v(1
回路输出电压	dc14v-24
回路数量	4-64回路
联动输出参数	dc24v/10
总路设备地址数	16384 (
手动控制盘数量	32
回路输出电流	200ma
短路保护电流	400ma
空载功耗	10w
工作环境温度	0 -45
工作环境相对湿度	95%rh
安装方式	入柜9u (
外形尺寸	宽483mr