

# 台湾综元电量变送器BV-1-

产品名称	台湾综元电量变送器BV-1-
公司名称	广州双成电子有限公司
价格	350.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:STATELY 型号:BA-1/BV-1
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 广州番禺区大石镇鸿图工业园
联系电话	86-2034781095 13631372037

## 产品详情

供应台湾综元电量变送器

bv-1 1 voltage average sensing

ba-1 1 current average sensing

技术参数specifications

交流输入 ac input	电压 : 150v,30v,600v 电流 : 1a,5a
输入负载input burden	电压 : 0.1va,电流 0.2va
输入过载input over load	750vrms,持续
超负荷 capacity	可承受2倍于额定值(连续),10倍于额定值(10s)
精度 accuracy (23 ± 5 )	± 0.2%r.o.
响应时间response time	<0.4sec.
输出波动output ripple	<0.5% of r.o.
输出电压output voltage	0~10v 负载电阻=输出电压 ÷ 10ma
输出电流output current	0~20ma 负载电阻=10v ÷ 输出电流
温度范围temp.range	存放温度-20 ~70 ,工作温度0 ~50
温度系数temp.coefficient	100ppm at23 ± 3

湿度范围humidity range	95%.h(湿度)
隔离 isolation	输入/输出/电源/外壳
振动测试surge test	din-iec255-4 ansi c37
耐压测试dielectric test	din-iec688 2k vrms/1 min
外壳材料housing material	abs plastic(the case can b mounted on a 35mm rail which complies with din 46277)
安装 mountin g	din rail or wall mounting
使用电源power supply	ac115/230v $\pm$ 15%,50/60hz,3va dc24v,48v,120v(可订 制)
外形尺寸dimension	55(l) $\times$ 80(w) $\times$ 120(h)mm---signal phase

### 选型代码order code

bv-1

ba-1

### 输入input

电压 电流

1 : 0~150v a : 0~1a

2 : 0~300v b : 0~5a

3 : 0~600v

y : 订制 ( option )

### 输出output

电压 电流

1 : 0~10v a : 4~20ma

2 : 0~5v b : 0~20ma

3 : 1~5v c : 0~10ma

4 : 0~1v d : 0~1ma

y : 订制 ( option )

### 使用电源 ( power supply )

1 : ac 115/230v  $\pm$  15%(ba-1 , bv-1)

y : 订制(option)dc12,24,48,120v  $\pm$  20%

本产品的加工定制是是，品牌是STATELY，型号是BA-1/BV-1，测量范围是0~600V；0~10A，测量精度是 $\pm$ 0.2%，尺寸是55(L)  $\times$  80(W)  $\times$  120(H) (mm)，重量是0.3 (kg)，适用范围是交流电流电压转换