

# JB-QT-GST9000火灾报警控制器

产品名称	JB-QT-GST9000火灾报警控制器
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾 型号:JB-QT-GST9000 外形尺寸:550mm × 460mm × 1715mm
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

## 产品详情

海湾消防设备jb-qt-gst9000火灾报警控制器(联动型)

海湾消防设备jb-qt-gst9000火灾报警控制器(联动型)采用柜式结构，其容量可扩展到58个242地址编码点的回路，主要特点如下：

(1) 海湾消防设备jb-qt-gst9000火灾报警控制器(联动型)采用柜式结构，各信号总线回路板采用拔插式设计，系统容量扩充简单、方便；

(2) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型)采用10.4英寸lcd彩色液晶显示器,图形化彩色显示界面，不同信息采用不同颜色窗口显示，显示直观；

(3) 键盘辅助触摸屏操作方式，每一项操作液晶屏上均有清晰的提示，用户只需按照提示在屏幕上轻轻按下相应的按钮，即可实现系统提供的多种功能；

(4) jb-qt-gst9000火灾报警控制器(联动型)支持报警平面图显示,有专用的图形/文本操作按键,用户可方便的检查平面图,确定报警设备位置;同时控制器具有rs232标准接口,可传递信息到电脑显示,做到异地报警显示;

(5) jb-qt-gst9000火灾报警控制器(联动型)安装热敏打印机,可实时打印各类信息,且有多种打印设置,可单独实时打印火警信息;且打印速度快,可实现和屏幕显示同步打印;

(6) jb-qt-gst9000火灾报警控制器(联动型)具有多种网络连接方式,可多机组成报警网络,可通过以太网、rs485总线、lon总线进行网络连接;

(7) jb-qt-gst9000火灾报警控制器(联动型)进一步加强了控制器的消防联动控制功能,可配置多块手动消防启动盘,完成对总线制外控设备的手动控制,并可配置多块14路直接控制盘,完成对消防控制系统中重要设备的控制;

(8) jb-qt-gst9000火灾报警控制器(联动型)可加配联动控制用电源系统,标准电源盘可提供dc24v、6a电源二总线;

(9) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型)可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘,组成消防广播和消防电话系统;

(10) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型)采用大屏幕汉字液晶显示器,各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上,便于用户操作使用;

(11) 控制器设计高度智能化,与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报

警系统,极大降低误报,提高系统可靠性;

(12) 火灾报警及消防联动控制可按多机分体、分总线回路设计,也可以单机共总线回路设计,同时控

制器设计了具有短线、断线检测及设备故障报警功能的直接控制输出点，专门用于控制风机、水泵等重要设备，可以满足各种设计要求；

(13) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型)可完成自动及手动控制外接消防被控设备，其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式，系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用，也可由各类编码模块占用，设计灵活方便；

(14) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型)具有极强的现场编程能力，各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与直接控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定；

(15) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型)具有预警功能，使用预警功能可以有效的减少在恶劣环境下的误报警；

(16) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型)可外接火灾报警显示盘及彩色crt显示系统等设备，满足各种系统配置要求；

(17) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型)具有强大的面板控制及操作功能，可以观察探测器动态工作曲线，各种功能设置全面、简单、方便。

海湾消防设备jb-qt-gst9000火灾报警控制器(联动型)主要技术指标如下：

(1) 液晶屏规格：10.4英寸彩色液晶屏，640×480图形点阵

(2) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型)容量：

a.最多可带58个242地址编码点回路，容量为14000个地址编码点

b.最多可带4个主机箱，每个主机箱可外接128台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器

c.直接控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置

(3) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型) 线制：

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根dc24v电源总线。

b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根dc24v电源供电总线。

c.与彩色crt系统采用四芯扁平电话线，通过rs-232标准接口连接，连接线长度不宜超过15m。

(4) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型) 使用环境：

温度：0 ~ +40

相对湿度 95%，不结露

(5) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型) 电源：

主电：为交流220v-15%+10%

控制器备电：直流24v/24ah，24v/38ah两种密封铅电池

联动备电：直流24v/24ah，24v/38ah两种密封铅电池

(6) jb-qt-gst9000海湾火灾报警控制器(联动型) 监控功耗=基本功耗70w(空载)+单块回路板监控

功耗6w ( 484个总线设备 ) \*回路板数

( 7 ) 报警功耗=基本功耗70w ( 空载 ) +单块回路板报警功耗7w ( 484个总线设备 ) \*回路板数

( 8 ) 柜式控制器外形尺寸 :

柜式外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) : 550mm × 460mm × 1715mm

<http://www.yijie119.com>

[www.anf.com.cn](http://www.anf.com.cn)

[www.jcsb119.com](http://www.jcsb119.com)

电话 : 010-57491119