

经销 海湾消防应急广播设备

产品名称	经销 海湾消防应急广播设备
公司名称	杭州安探消防电子工程有限公司
价格	面议
规格参数	规格:GST-XG9000B 品牌:海湾 型号:GST-XG9000B
公司地址	浙江杭州萧山市心北路中誉万豪3幢1单元1801
联系电话	86-4000857119 18969935588

产品详情

gst-xg9000b消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备，在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时，应急广播信号通过音源设备发出，经过功率放大后，由编码输出控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。gst-xg9000b是总线制消防应急广播系统，完全满足gb16806-2006《消防联动控制系统》要求，系统主要由主机端设备：音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器（联动型）等，及现场设备：输出模块、音箱构成。系统配置说明gst-xg9000b消防应急广播系统的主机端设备：² gst-gbfb-200b应急广播控制器² gst-dvd型dvd播放盘（如需要cd/dvd盘播放功能时选配，否则可不增加此盘）² gst-gf500wb/300wb/150wb型功率放大器gst-xg9000b消防应急广播系统的现场设备：² gst-ld-8305型输出模块² yxg3-3、yxj3-4a型室内音箱注意：gst-xg9000b消防应急广播系统的现场设备应与系统主机在同一台控制器上，不支持联网控制器的应用。系统应用过程中按如下说明进行配置。系统容量现场设备容量² yxg3-3/yxj3-4a型音箱额定功率为3w。² 接入正常广播时，每个gst-ld-8305型输出模块最多可配接50个yxg3-3/yxj3-4a型音箱。² 不接入正常广播时，每个gst-ld-8305型输出模块最多可配接60个yxg3-3/yxj3-4a型音箱。gst-xg9000b消防应急广播系统的主机端设备容量² 每个gst-gf500wb/300wb/150wb型广播功率放大器输出功率分别为500w、300w及150w。² 每个gst-gbfb-200b应急广播控制器可配接两台广播功率放大器。² 可选择gst-dvd型dvd播放盘作为应急广播控制器的音源，dvd播放盘可配接两台应急广播控制器。联动控制配置² 与gst5000、gst9000联动控制器配接时，每个回路板可最多配接2个gst-gbfb-200b型应急广播控制器，或gst-gbfb-200b型应急广播控制器、gst-ts-z01a/gst-ts-z01b型消防电话总机各1个；gst200联动控制器可最多配接2个gst-gbfb-200b型应急广播控制器，或gst-gbfb-200b型应急广播控制器、gst-ts-z01a/gst-ts-z01b型消防电话总机各1个。² 每个gst-

ld-8305型输出模块占用一个总线点，需要计入控制器总线点数量。² $gst-ld-8305$ 型输出模块数量 $\times 0.02a = gst-ld-8305$ 型输出模块需要的dc24v联动电源供电电流。² $gst-dvd$ 型dvd播放盘数量 $\times 0.4a + gst-gbfb-200b$ 型应急广播控制器数量 $\times 0.15a =$ 广播系统主机需要的dc24v联动电源供电电流。系统配置计算² 根据现场的分区情况确定音箱及gst-ld-8305型输出模块的数量。²

根据音箱总的功率数计算出需要的广播功率放大器的功率，选择合适的广播功率放大器。² 取广播功率放大器的数量/2及广播分区数量/90结果较大的值为gst-gbfb-200b型应急广播控制器的数量。² 根据广播分区数量得出控制器128手动盘数量。² $gst-xg9000b$ 消防应急广播系统的gst-gbfb-200b型应急广播控制器本身具有sd卡接口，可播放sd卡中mp3格式音频；可视需要选配gst-dvd型dvd播放盘。² $gst-xg9000b$ 消防应急广播系统的功放采用dc24v联动电源作为备用电源，根据不同功率的广播功率放大器，增加联动电源备电电池容量。每个gst-gf500wb、gst-gf300wb、gst-gf150wb型广播功率放大器需要增加的联动电源备电电池容量分别为17ah、14ah、10ah。 $gst-xg9000b/500$ 、 $gst-xg9000b/300$ 和 $gst-xg9000b/150$ 型消防应急广播设备符合国家标准gb 16806-2006《消防联动控制系统》。此产品已获得：ccc认证、检验报告。 $gst-gbfb-200b$ 型广播分配盘

$gst-gbfb-200b$ 型应急广播控制器是消防应急广播系统配套产品，它与广播功率放大器、音箱、gst-ld-8305型输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也通过rs485串行总线与消防控制器相连接，一起完成消防联动控制。它可以同时接入最多两路功放，以满足工程上的最大限度的需要。具备sd卡接口，可播放sd卡中mp3格式音频进行正常广播。作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要，二者自由切换，应急广播优先。主要技术指标如下：（1）工作电压：dc24v（2）工作电流 150ma（3）两路广播总线（4）可最多级联两台功率放大器（5）使用环境：温度：0 ~ +40 相对湿度 95%，不结露（6）外形尺寸：482.6mm \times 132.5mm \times 150.0mm $gst-gf500wb/gf300wb/gf150wb$ 型广播功率放大器

广播功率放大器是消防应急广播系统配套产品，它与相应的广播音源设备和广播终端设备等配合，实现消防现场的应急广播功能。均采用dc24v作为备用电源。 $gst-gf500wb$ 型广播功率放大器、 $gst-gf300wb$ 型广播功率放大器与 $gst-gf150wb$ 型广播功率放大器功能相同，但功率不同，分别为300w和150w。主要技术指标如下：（1）工作电压：ac220v（2）工作电流 2.4a（3）定压输出：120v（4）频率特性：80 ~ 120hz（5）输出功率：500w/300w/150w（6）谐波失真：5%（7）噪声电平：<37mv（8）使用环境：温度：0 ~ +40 相对湿度 95%，不结露（9）外形尺寸：482.6mm \times 88.1mm \times 300.0mm（ $gst-gf150wb$ ）482.6mm \times 132.0mm \times 300.0mm（ $gst-gf500wb$ 、 $gst-gf300wb$ ） $gst-dvd$ 型dvd播放盘（可选配）

$gst-dvd$ 型dvd播放盘是消防应急广播系统音源设备，超强纠错、全面兼容dvd、svcd、vcd、mp3以及刻录以上内容的cdr及cdrw等碟片格式，音频清晰逼真，整机高可靠，操作简洁直观。主要技术指标如下：（1）工作电压：dc24v（2）工作电流 400ma（3）频率特性：60 ~ 12khz（4）信噪比：80 db（5）使用环境：温度：0 ~ +40 相对湿度 95%，不结露（6）外形尺寸：482.6mm \times 43.6mm \times 260mm

本产品的规格是GST-XG9000B，品牌是海湾，型号是GST-XG9000B