

BPY-S80双管防爆荧光灯 2X40防爆荧光灯

产品名称	BPY-S80双管防爆荧光灯 2X40防爆荧光灯
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:硕宝 型号:BPY 防爆标志:Exed BT6
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

BPY-S80双管防爆荧光灯 2X40W [防爆荧光灯](#)

一、BPY-S80双管防爆荧光灯 2X40W [防爆荧光灯](#) 适用范围：

BPY系列防爆荧光灯（以下简称荧光灯）适用于富含 A、 B类、 T1 ~ T6组爆炸性气体环境(1区、2区)中，在沟通50Hz、电压220V的线路中，作厂房或场所的照明之用。

二、BPY-S80双管防爆荧光灯 2X40W [防爆荧光灯](#)在下列条件下牢靠作业：

- 1.海拔不跨过2000 m;
- 2.周围环境温度为-20 ~ + 40 ；
- 3.在富含爆炸性气体的环境中(1区、2区):
—— A、 B类: Exd BT6;
- 4.周围空气相对湿度不大于95% (+ 25 时) ;
- 5.在无明晃摇晃和冲击振荡的当地;
- 6.在无损坏绝缘的气体或蒸气的环境中;
- 7.在无滴水或液体侵入的当地

三、BPY-S80双管防爆荧光灯 2X40W [防爆荧光灯](#)技术参数：

商品型号	额外电压	额外功率	防爆象征	电缆外径	进线口螺纹
	V	W		, mm	G
BPY-20 × 2	220	40	Exd BT6	8 ~ 10	1/2
BPY-30 × 2		60			
BPY-40 × 2		80			
BPY-20		20			
BPY-30		30			
BPY-40		40			

四、BPY-S80双管防爆荧光灯 2X40W [防爆荧光灯](#) 商品特征：

- 1.防爆荧光灯外壳选用ZL102铸铝铸造成型。主腔内装有镇流器、灯管、灯座及导轨。
- 2.灯座固定在导轨上，导轨固定在端盖上，用户在替换灯管时，只须将端盖卸下，即可替换灯管，全体为圆筒及止口隔爆型计划。
3. 防爆荧光灯设有内、外接地设备，用户在运用该商品时，须将接地线牢靠接地。

五、BPY-S80双管防爆荧光灯 2X40W [防爆荧光灯](#) 设备、运用与保护

- 1.设备前应查看防爆荧光灯铭牌所列技术参数是不是与实习运用条件相符。
2. 防爆荧光灯在运用前，表里接地设备有必要牢靠接地，旋紧各紧固螺钉。
3. 防爆荧光灯在运用及守时保护、设备时应注意将压紧螺母旋紧，以保证橡胶密封圈的密封功用(本公司供给的塑料压紧螺母仅做商品过渡配件运用,用户在实习运用时应替换为适合的金属压紧螺母或管接头)。
- 4.在修补、保护防爆荧光灯时，有必要"阻止带电开盖！"。
- 5.密封圈在运用过程中，若是发现老化表象应及时替换，避免影响商品防爆功用。
- 6.在修补、保护防爆荧光灯时,有必要保护好隔爆面,并涂204-1防锈油。

六、BPY-S80双管防爆荧光灯 2X40W [防爆荧光灯](#) 质量保证

本商品严峻按照ISO9001:2000以及防爆国家标准GB3836-2010 爆炸性环境用气体环境标准制作而成，全部制作标准高于国家有关标准，并在出产制作过程中步步查验，经出产查验合格后出厂，严峻保证商品的质量安全；

商品出厂外壳质保期为3年，其他元件质保期为1年，在质保期内产质量量由我公司担任；

硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能电子镇流器](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，[防爆马路灯](#)，[防爆平台灯](#)，[防爆LED灯](#)，[防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆自耦减压电磁起动箱](#)，[防爆星三角起动箱](#)，[防爆变频调速箱](#)，[防爆磁力起动器](#)，[防爆断路器](#)，[防爆防腐电源插座箱](#)，[防爆防腐操作柱](#)，[防爆防腐断路器](#)，[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020
防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> [防爆洁净荧光灯](#) <http://www.bxmd52.com>