

35Kw逆变器价格优势三相35kw逆变器生产商

产品名称	35Kw逆变器价格优势三相35kw逆变器生产商
公司名称	深圳普顿电力设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:普顿 型号:PD-35 规格:标准
公司地址	深圳宝安区福永第二工业城B栋
联系电话	15999522495

产品详情

35Kw逆变器价格优势三相35kw逆变器生产商35Kw逆变器价格优势三相35kw逆变器生产商35Kw逆变器价格优势三相35kw逆变器生产商黄小姐18875900210 品牌: PD-普顿 逆变器技术参数

市电供电模式时参数 220V系统 110V系统 效率 98% 输入电压波形 正弦波(市电或发电机) 正弦波(市电或发电机) 额定输入电压 220Vac 110Vac 额定输出电压 220Vac 110Vac 低压关断点 184Vac ± 4% 92Vac ± 4% 低压恢复点 194Vac ± 4% 97Vac ± 4% 高压关断点 253Vac ± 4% 127Vac ± 4% 高压恢复点 243Vac ± 4% 122Vac ± 4% 额定输入频率 50Hz/ 60Hz (自动检测) 50Hz/ 60Hz (自动检测) 输出电压波形 有市电时与输入电压波形一致 有市电时与输入电压波形一致 转换时间(Ac 到 Dc) <10ms <10ms 转换时间(Dc 到 Ac) <10ms <10ms 逆变模式规格参数 功率因数 0 ~ 1.0 额定输出电压 (V) 230Vac 110Vac 额定输出频率(Hz) 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz 输出电压范围 ±10% rms 效率 >87% 过载保护 (SMPS load) (110%<负载量<125%) ± 10%: 15分钟后断开输出电压 (125%<负载量<150%) ± 10%:10秒钟后断开输出电压 负载量>150% ± 10%: 0.2秒钟后断开输出电压 欠压警告 10.5Vdc ± 0.3Vdc (12V 电源) 21.0Vdc ± 0.6Vdc (24V 电源) 42.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) 直流电输入电压过低, 自动断电 10.0Vdc ± 0.3Vdc (12V 电源) 20.0vdc ± 0.6Vdc (24V 电源) 40.0vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) 输入过压警告 及断电 16Vdc ± 0.3Vdc (12V 电源) 32Vdc ± 0.6Vdc (24V 电源) 64Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) 输入过压恢复 15.5Vdc ± 0.3Vdc (12V 电源) 31.0Vdc ± 0.6Vdc (24V 电源) 62.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) 省电模式 空载功率 25W 逆变器充电规则 规则 三个阶段: 恒流充电(恒流阶段) 恒压充电(恒压阶段) 浮充(恒压阶段) 安全认证: CE(EN62040-1) EMC: EN62040-2, C2 通讯接口 RS232/USB(定制) 冷却 变速风扇要在通风条件下 操作环境、噪音 环境温湿度 0-40 , 0-95%相对湿度 (不结露); 噪音 < 60d 优势的服务, 优势的性价比!

深圳市普顿电力设备有限公司, 欢迎你咨询洽谈!