

HDMI信号传输器 60米

产品名称	HDMI信号传输器 60米
公司名称	北京宏创飞华科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏创飞华
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公室)6幢七层711室
联系电话	010-57123380 18611919536

产品详情

尊敬的客户：非常感谢您购买本公司的产品，为了实现产品的最佳效果和保证安全，请您在对产品进行连接、操作、操作前仔细阅读本手册。这款单网延长器通过一根CAT5e或者CAT6线（推荐使用）替代HDMI线，并且可以将HDMI信号延长传输60米，降低了成本，延长器的目的就是为了以低成本的线材来实现长距离的信号传输。本公司所生产设备为以下应用提供提供解决方案：如对噪声、传输距离及安全有限的场所、数据中心控制、信息分配、会议室演示以及教学环境和公司培训场所。真诚服务是我们的理念，顾客满意是我们的宗旨。本公司将以最优惠的价格提供给客户最好的产品，并竭诚为客户提供优质的服务。特点

支持HDMI1.4a版本 支持3D视频格式 支持最高分辨率达1080P/60Hz 支持最高速率1.65Gbps.,
TMDS时钟最高带宽为165Mhz 支持 8/10/12 位深色 支持使用标准AWG26

线缆，输入传输距离达15米,输出传输距离达20米

信号传输：用一条cat5或者cat6线（推荐使用）替代HDMI线，接收器和发射器之间线缆最长可达60米
需要5V/1A的电源适配器

连接与操作：

用一根HDMI线缆将信号源与延长器的发射端连接起来，线缆最长可达15米

用一根HDMI线缆将显示端与延长器的接收端连接起来，线缆最长可达20米 用一根cat5e线或者cat6线（推荐使用）来代替HDMI线将延长器的发射端和接收端连接起来，最长可传输60米

将发射器和接收器连接上电源

5. LED指示灯说明：TX端LED灯说明：当没有信号输入时，亮蓝色；当有信号输入时，亮红色。

RX端LED灯说明：当没有信号输入时，亮蓝色；当有信号输入时，亮红色。

EDID按键：该按键用来处理EDID，可以实现支持2D和3D的EDID的切换（开机默认的是支持3D的EDID）。

产品规格:

接收器与发射端之间的CAT5e或者CAT6线缆	可达60米
HDMI输入	24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
支持音频格式输入	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
HDMI输出	24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
支持音频格式输出	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
最大传输带宽	165MHz
最大传输速率	1.65Gbps
输入视频信号	0.5~1.5Volts p-p
输出DDC信号	5Volts p-p (TTL)
输入HDMI线缆长度	15m AWG26 标准HDMI规格的线缆
输出HDMI线缆长度	20m AWG26 标准HDMI规格的线缆
最大工作电流TX	510mA
最大工作电流RX	100mA
电源适配器规格	交流输入 (50HZ, 60HZ) 100V-240V; 直流输出5V/1A
工作温度范围	(-15 to +55)
工作湿度范围	5 to 90%RH (无冷凝)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	81x43x22 (mm)
TX重量	100g
RX重量	120g

包裹附件: 1. TX发送器, RX接收器 2. 5V 电源适配器 3. 用户手册 注意事项:
请正确使用并妥善保养, 以保证产品性能以及正常工作。

要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。

所有部件应避免强烈振动, 不得碰撞、敲击、跌摔, 以免损坏。请勿用湿手接触本机电源适配器插头
从电源插座上拔掉适配器插头时, 请握住插头, 不要拉电源线。

机器不用时请关掉电源(长期不用时请拔掉电源适配器插头) 请勿开启机盖, 切勿接触机内任何器件。
必须使用厂家提供或经厂家认可的电源适配器

在通电前, 应仔细检查连接线是否正常, 必须在保证所有接口为正常连接。常见故障判断及处理方法如下:

序号	故障现象	原因及解决方法
1	不通电	1、检查电源插头是否正确插入电源插座。2、检查电源是否
2	无图像	确认电视已开机并处于与本机连接。输入信号源是否开启。 检查系统的连接状态。检查连接线是否完好。 线材质量 (HDMI线材要求符合HDMI 标准)。
3	图像模糊	连接口重新连接, 以防插座接口接触不良 线材质量 (HDMI线材要求符合HDMI 标准)