

英国非线性节点探测器SEARCHER 2500

产品名称	英国非线性节点探测器SEARCHER 2500
公司名称	北京安华长泰科技有限公司
价格	99.00/1台
规格参数	品牌:. 型号:.
公司地址	北京丰台区西四环南路8号农资大厦1112室
联系电话	13699296417

产品详情

非线性节点探测器特点：

- 出色的检测范围，有效辐射功率达到4W。
- 自动数字信号处理，分析结果更加准确。
- 2.4GHz操作频率，频率自动选择。
- 二次、三次谐波区分，视频及音频报警，降低误报率。
- 连续的等幅波传送，降低因快速扫描造成的目标疏漏。
- 高清AMOLED触摸显示屏，无线蓝牙耳机。
- 友好操作界面，使用方便。
- 内置式可充电电池，重量轻，易于操控。
- 探测距离：50CM
- 产地：英国

非线性节点探测器使用范围：

- 可检测到无线起爆装置。
- 满足高安全探测要求。
- 可检测到各种埋藏的爆炸物。
- 理想的反监听、监控设备，可检测到各种监控装置。
- 可探测到有藏在人体的手机设备。
- 探测情况可视，一目了然；

非线性节点探测器技术参数：

发射器：

电源输出：自动或手动操控，2mW到2W/4W 有效辐射功率（0dBm到33/36 dBm）

频率范围：10 spot frequencies within 2410-2485MHz

滤波：10 Section filtering

信号类型：CW等幅波传送

调制：Selectable FM, 1KHz 音频

接收器1：（二次谐波）

音频输出：5个可选模式，与内置麦克风或耳机相连。

解调：AM, FM 和TONE（5Hz到1KHz）

灵敏度：-133 dBm

频率范围：4.820 to 4.970 GHz

接收器2：（三次谐波）

音频输出：5个可选模式，与内置麦克风或耳机相连。

解调：AM, FM 和TONE（5Hz到1KHz）

灵敏度：-133 dBm

频率范围：7.230 to 7.455 GHz

折叠示意图如上。

显示屏：

高清AMOLED；180度可视；55000小时使用寿命

显示内容：发射强度等级、自动或手动操作模式、二次谐波或三次谐波。

天线：

频率范围：2.400-2.500GHz、4.800-5.000 GHz 和 7.200-7.500 GHz

增益：发射器 8dBi – 圆形极化；接收器 6dBi – 圆形极化

充电：

智能充电器

100-240 VAC, 2.50 Amps DC输入电压

充电电流：2.0Amps

充电时间：2.5小时

显示：LED显示充电状态

电池：

锂离子电池，7.5V，5000mAH, 工作时间：4小时，LED显示电池电量。

无线蓝牙耳机：

传输距离：8米；音量大小可调节

工作时间：8小时；频率：868 MHz or 2.400 GHz；包装尺寸：55 x 33 x 20 cm

重量：4.2 Kg

[北京科固安防设备有限公司 15011179885 石]