

FAG-300排风扇 防爆排风扇BFAG-300

产品名称	FAG-300排风扇 防爆排风扇BFAG-300
公司名称	上海科祥防爆机电有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:上海科祥
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J105室
联系电话	13989779139

产品详情

风机概述

隔爆型轴流交流排风扇（以下简称排风扇），其防爆性能按GB3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定制成隔爆型。防爆标志为d CT4，适用于Ⅱ类，A、B级T1、T2、T3、T4，组成可燃性气体与空气形成的爆炸性环境。本品具有防爆性能可靠、风量大、噪声小、耗电省等优点。并已经国家法定的防爆检验单位安全检验合格，并取得了《防爆合格证》，证号：8070903。

安装与使用

- 1、首先检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象。检查所有紧固件是否齐全、拧紧，应有防爆合格证编号。
- 2、线路电压必须与电机上额定电压相符。
- 3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻，其电阻值若小于50M Ω ，则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理，使其绝缘电阻大于5M Ω 。
- 4、必须配用小型防爆开关做电源开关，或将普通开关安装于室外无爆炸性危险的地方。
- 5、接电源的电缆外径应与密封圈相符，拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间、出线间咀无间隙，否则将失去隔爆性能。
- 6、装配时应保证防爆间隙小于0.2mm，更换电机轴承的润滑脂，其润滑脂牌号为ZG-2H复合钙基润。
- 7、防爆电动机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其隔爆面间隙小于0.2mm，再上紧出线器，使引线不能窜动。

注意：安装时，注意隔爆面，装配时隔爆面须涂204-1防锈油脂。所有防爆面不得有损伤或锈蚀，否则将失去防爆性能，如有损伤或锈蚀现象需按《防爆电气设备防爆面缺陷处理的规定》进行修补。

8、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。