

# 无尘车间防爆应急灯，IIC级双头防爆应急灯

产品名称	无尘车间防爆应急灯，IIC级双头防爆应急灯
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BCJ52 防爆标志:Exd CT5
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

## 产品详情

无尘车间防爆应急灯，IIC级双头防爆应急灯

、无尘车间防爆应急灯，IIC级双头防爆应急灯适用场所：

- ✘ 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；
- ✘ 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- ✘ 适用于T1~T4组温度组别；
- ✘ 有A、B、C、D四种应急型式
- ✘ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所，作照明或停电时的应急照明之用。

、无尘车间防爆应急灯，IIC级双头防爆应急灯产品特性：

- ✘ 外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- ✘ 钢化玻璃透明罩，外露紧固件为不锈钢材质，保护网采用优质碳素钢镀锌后表面喷塑，双重防腐；
- ✘ 内装免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮；
- ✘ 应急灯自动切换应急，并具有过放电和过充电保护功能；
- ✘ A型：照明应急两用式，正常照明光源为白炽灯或自镇汞灯，应急照明为LED光源；
- ✘ B型：应急专用式，LED光源，仅在应急时工作
- ✘ C型：照明应急两用灯。正常照明光源为高压汞灯（G）、高压钠灯（N）、金卤灯等带镇流器的光源，应急照明为LED光源，镇流器和应急装置装于同一个壳体中。
- ✘ D型：照明应急两用灯，正常照明和应急共用一个70W金卤灯光源，应急时亮度不变，电源切换不闪烁。适用于对持续照明有较高要求的场合；
- ✘ 钢管或电缆布线均可。

、无尘车间防爆应急灯，IIC级双头防爆应急灯技术参数：

- <1> 防爆应急灯（A型）
- ✘ 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7
  - ✘ 防爆标志：Exde IIB T4、Exde IIC T4
  - ✘ 额定电压：AC220V 50HZ
  - ✘ 光源类型：自镇汞灯（应急：卤钨灯）、白炽灯（应急：卤钨灯）
  - ✘ 额定功率：自镇汞灯125W（应急：20W）、白炽灯200W（应急：20W）
  - ✘ 防护等级：IP54
  - ✘ 防腐等级：WF1、WF2
  - ✘ 充电时间：24h
  - ✘ 放电时间：120min
  - ✘ 灯座规格：E27
  - ✘ 引入装置：G3/4 引入规格，适合 10mm~ 14mm电缆

- 接线端子：2.5mm<sup>2</sup>导线可靠连接 □ 外形尺寸：IIB（灯体：215×300mm、电气箱：260×203mm）、IIC（灯体：215×315mm、电气箱：238×237mm）
- 安装方式：吸顶式（X）、壁式30°（b1）、壁式90°（b2）、吊杆式（g）<2>防爆应急灯（B型）
- 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7 □ 防爆标志：Exde IIC T4 □ 额定电压：AC220V 50HZ □ 光源类型：LED
- 额定功率：2×2W、2×5W □ 防护等级：IP65 □ 防腐等级：WF1、WF2 □ 充电时间：24h
- 放电时间：120min □ 引入装置：G3/4 引入规格，适合 10mm~ 14mm电缆
- 接线端子：2.5mm<sup>2</sup>导线可靠连接 □ 外形尺寸：295×276mm □ 安装方式：壁式（b）<3>防爆应急灯（C型） □ 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7 □ 防爆标志：Exd II BT4、Exde IIC T4
- 额定电压：AC220V 50HZ
- 光源类型：高压汞灯（应急：卤钨灯）、高压钠灯（应急：卤钨灯）、金卤灯（应急：卤钨灯） □ 额定功率：高压汞灯80W、125W（应急：20W）、高压钠灯70W、100W（应急：20W）、金卤灯70W、100W（应急：20W） □ 防护等级：IP54、IP65 □ 防腐等级：WF1、WF2 □ 充电时间：24h
- 放电时间：120min □ 灯座规格：E27
- 引入装置：G3/4 引入规格，适合 10mm~ 14mm电缆
- 接线端子：2.5mm<sup>2</sup>导线可靠连接 □ 外形尺寸：IIB（灯体：215×300mm、电气箱：260×203mm）、IIC（灯体：215×315mm、电气箱：390×345mm）
- 安装方式：吸顶式（X）、吊杆式（g）<4>防爆应急灯（D型） □ 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7
- 防爆标志：Exd II CT4 □ 额定电压：AC220V 50HZ □ 光源类型：金卤灯、节能灯
- 额定功率：金卤灯70W、节能灯35W、45W、55W □ 防护等级：IP54、IP65
- 防腐等级：WF1、WF2 □ 充电时间：24h □ 放电时间：金卤灯（30min）、节能灯（60min）
- 灯座规格：E27（金卤灯70W、节能灯35W）、E40（节能灯45W、55W）
- 引入装置：G3/4 引入规格，适合 10mm~ 14mm电缆
- 接线端子：2.5mm<sup>2</sup>导线可靠连接
- 外形尺寸：灯体（215×300mm）、电气箱（250×265mm）
- 安装方式：吸顶式（x）、吊杆式（g）

、品质保证:

□ 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准完全达到设计要求，自购买3年内（光源：LED保3年、其他保1年），产品正常使用下出现任何故障（非人为故障）由本公司免费维护。

上一篇：

[防爆洁净荧光灯](#)

下一篇：

[双管防爆净化灯](#)

硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能防爆电子镇流器](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，

[防爆马路灯](#)，[防爆平台灯](#)，[防爆LED灯](#)，

[BBJ防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，

[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴](#)

[流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)

，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)

, 防爆自耦减压电磁起动箱, 防爆星三角起动箱, 防爆变频调速箱, 防爆磁力起动器, 防爆断路器, 防爆防腐电源插座箱, 防爆防腐操作柱, 防爆防腐断路器, 防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>