

JDX-GBQ-380v钳口式接地线

产品名称	JDX-GBQ-380v钳口式接地线
公司名称	石家庄派祥电力器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄晋州市姚家庄村南
联系电话	0311-67305690 15230111726

产品详情

个人保安线的详细介绍

一、产品特点: JDX个人保安接地线由铝合金压铸线夹与优质铜导线组成，可根据需要制成三分叉、四分叉、五分叉多种形式，该个人保安接地线工艺精致、结构轻巧，适用施工作业现场个人保安之用。

二、用途:主要用于低压线路及高于线路何电气设备停电检修中的二次防护，防止检修线路中的感应电压伤害,为安检人员提供了可靠的保障.

三、串联式个人保安线的构成：

主要部件由保安钳、跨接短路线接地尾线，接线鼻(接线端子)，汇流管，接地端线夹，接地钢纤以及接地操作棒等组成。接地操作棒采用机械强度，绝缘性能俱佳的玻璃纤维环氧树脂管按型式需求进行配制。线夹采用优质热铜(或熟铝)压铸表面抛光与线鼻紧固连接，导线是携带型短路接地线的重要组成部分.

个人保安线的组成：个人保安钳 软铜线 铜鼻子 接地夹

个人保安线常用配置：

- (1) 接横担四相式：配16方接地软铜线4*1.5米+1.5米，配钳子或接地棒
- (2) 接地四相式：配16方接地软铜线4*1.5米+1.5米，配钳子或接地棒
- (3) 接横担三相式：配16方接地软铜线3*1.5米+1.5米，配钳子或接地棒
- (4) 接地三相式：配16方接地软铜线3*1.5米+1.5米，配钳子或接地棒

另可根据实际需要定做各种长度个人保安线。

个人保安线使用和维护：

使用个人保安线前，应先验电确认已停电，在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上，然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时，顺序正好与上述相反。装设的短路接地线，它和带电设备的距离，考虑到接地线摆的影响，其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前，均应仔细检查其是否完好，软铜线无裸露，螺母不松脱，否则不得使用。携带型短路接地线检验周期为每五年一次，检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后，应根据经受短路电流大小和外观检验判断，一般应予报废。

个人保安线须知：

- 1、短路有分相式和组合式两大类，有平口式和钩式两种导线端线夹，请用户选用时注明。
- 2、软塑铜线的截面积和长度是根据用户的具体要求进行配套的。
- 3、订货时必须说明导线规格范围和使用电压等级。
- 4、绝缘操作棒根据用户的要求进行选择配套。
- 5、本厂配备专用接地极，用户可根据需要进行选择