

车载逆变器400W足功率带USB

产品名称	车载逆变器400W足功率带USB
公司名称	东莞尊奥电子科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:尊奥 型号:MA400W 颜色:黑色
公司地址	东莞市东坑镇东安路534号二楼
联系电话	020-31075710 18665058012

产品详情

MA 400W车载逆变器是一种能够将家用蓄电池或者汽车电瓶DC12V/24V 直流电转换为和市电相同的AC220V/110V 交流电，供一般电器使用，是一种方便的电源转换器。

MA 400W车载逆变器优势：

- 1、稳定的输出恒压逆变器：无论电池的电压过低还是过高，逆变器的输出电压都能保持在10%的范围，直至逆变器切断停止工作并报警提示；
- 2、满载持续稳定不超过50度：逆变器满载负荷时，机身始终保持不超过50°，延长机器使用寿命；
- 3、隔离电路，耐冲击性强：感性负载在启动时的电流是阻性负载的3-4倍，对逆变器冲击很大，MA系列以稳定的电路设计及过硬的零件起到超强保护作用，避免烧机；
- 4、接地线保护装置：逆变器带有接地装置，提高使用时的安全性；
- 5、低干扰：避免使用高端精准仪器时产生干扰现象；
- 6、温控风扇无噪音，在不超过机器三分之一左右的功率时，风扇不启动，达到无噪音不发热且正常使用

详细介绍:

型号	MA400W车载逆变器
----	-------------

输入电压	DC 12V
工作电压	DC 9.5V-15.5V
输入电流	25A
转换效率	>90%
持续输出功率	400W
峰值功率	800W
输出电压	AC 210-240V
输出频率	50Hz-60Hz
输出电流	1.36A
输出波形	修正正弦波
温度保护	70
工作温度	0 ~ 40
制冷方式	智能风扇
蜂鸣器报警	有
保险丝	25A*2
低压关闭电压	$10 \pm 1V$
高压关闭电压	$15 \pm 1V$

故障指示灯	欠压/过压：LED红灯亮，自动恢复
	过载：LED红灯亮，自动恢复
	过温：LED红灯亮，自动恢复
	短路：LED红灯亮，自动恢复
	输入反接：保险丝熔断
净重	700g
毛重	900g
整机尺寸	185*102*58mm
包装尺寸	270*195*70mm
外箱尺寸	535*435*310mm 20台装
适用范围	手机、车载电器、照相机、照明灯、电动剃须刀、CD机、平板电脑、电视机、风扇