NFC9112防眩泛光灯海洋王泛光灯热销

产品名称	NFC9112防眩泛光灯海洋王泛光灯热销
公司名称	广东海洋王照明科技有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:欧世照明 型号:NFC9112 功率:70-150W
公司地址	浙江省温州乐清市柳市方斗岩工业区
联系电话	17727999861

产品详情

NFC9112防眩泛光灯NFC9112-J150W NFC9112-J100W泛光灯

欧世照明品牌---

|坚守诚信 | 优质服务 | 价格实惠 ｜ 质量保障|

服务电话 1|8|0|5|8|3|6|0|7|3|5| Q Q |2|9|1|4|6|7|3|0|9|4|

广泛适用于各类装置、平台、廊道、通道及车间、厂房等场所作泛光照明。

NFC9112防眩泛光灯NFC9112-J150W NFC9112-J100W泛光灯性能特点： NFC9112* 采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，功率因数＞0.90，平均使用寿命在10000小时以上。
NFC9112* 采用优化的结构设计和高强度铝合金外壳，具有抗强力震动和冲击能力。
NFC9112* 耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。
NFC9112* 轻轻翻转透明件即可更换灯泡，十分方便。
NFC9112* 灯具和电器箱为分体式设计，体积小、重量轻，结构紧凑美观，外形简洁流畅。
NFC9112* 灯杆、吊顶和吊杆等多种安装方式，可满足不同环境照明需要。

NFC9112防眩泛光灯NFC9112-J150W NFC9112-J100W泛光灯使用方法： * 根据现场环境和照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~10mm三芯电缆线。 * 在确定好的安装位置上，将灯具和镇流器固定好。 * 用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的两个紧固螺栓，翻开镇流器箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出口的引入装置引进到镇流器腔内，连接到相应规定位置。 * 将准备好的三芯电缆线一端通过镇流器箱输入口的引入装置，引进镇流器腔内，连接到电器箱内相应规定位置。
* 合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，再将三芯电缆线另一端接通220V电源即可实现照明。 *
更换灯泡时，先切断电源，松开灯头一侧的锁紧螺母，通过铰链翻转机构，打开灯头，旋下旧灯泡，换

上新灯泡。

NFC9112防眩泛光灯NFC9112-J150W NFC9112-J100W泛光灯注意事项：
NFC9112* 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
NFC9112* 该灯具适宜的安装高度为4~6米，最大投射范围15米。 NFC9112* 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商或一个有相关经验的人更换。

NFC9112防眩泛光灯NFC9112-J150W NFC9112-J100W泛光灯警告:
NFC9112* 不可直接安装在可燃物上; NFC9112* 安装和维护灯具时,必须先断开电源;
NFC9112* 灯具必须可靠接地.

NFC9112防眩泛光灯NFC9112-J150W NFC9112-J100W泛光灯技术参数： 额定电压：220VAC 50Hz
额定功率：70/100/150W 外壳防护：IP66 绝缘等级：I
防腐等级：WF2 进线口螺纹：G3/4 引入电缆：φ6~φ10mm 距高比：2.5 外形尺寸：
灯体：φ255*217mm 镇流器箱：234*196*93mm 总重量： 灯体：1.7Kg
镇流器箱：3.6Kg

NFC9112防眩泛光灯NFC9112-J150W NFC9112-J100W泛光灯品质保证：公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

NSC9720 NSC9720 MSC9700 MSC9700 NFC9180 NFC9180 NTC9200 NTC9200 NTC9210 NTC9210 NGC9810
NGC9810 NFC9121/ON NFC9121/ON BFC8110 BFC8110 BFC8120 BFC8120 BFE8120 BFE8120 BTC6150 BTC6150 BFC8130 BFC8130 BFC8140 BFC8140 BFC8183 BFC8183 BTC8200 BTC8200 BTC8210 BTC8210 BPC8720 BPC8720 BPC8730 BPC8730 JW7621 JW7621 JIW5281 SFW6110B SFW6110B SFW6110D RJW7101/LT JW7300B JW7300B RJW7101/LT RJW7101/LT