

120A-200A大电流启动继电器/12V常开 大功率汽车继电器

产品名称	120A-200A大电流启动继电器/12V常开 大功率汽车继电器
公司名称	乐清市柳市张瑜电子厂
价格	23.00/个
规格参数	应用范围:汽车 品牌:ZYLW 型号:ZL180
公司地址	乐清市柳市镇店后村庆旺北路69号
联系电话	15158461407

产品详情

200a与120a里面的结构也是不一样的哦

明显特征：1、200a的编织带有2根，120a的却只有1根的

2、200a是紫铜接线柱而120v的是黄铜接线柱

1、高性价比的常开启动继电器，大电流大功率汽车继电器。

2、线圈两端可带电阻或保护两极管。

3、触点为1a，额定电压为6v 12 v 24 v。

4、分间歇负载与连续负载两种。

5、产品包装为纸盒或以您的定样包装。

6、可根据您的实际应用需要，为您定制特殊用途的品种。

注：此款继电器不可用于长时间工作，只作启动用，最长连续工作半小时左右，通断连续工作可以。

产品信息

继电器小常识：型号中h (a) 代表常开，b (b) 代表常闭，无代表转换；

汽车继电器脚编号，85和86为线圈脚，施加控制电压（比如12vdc）可闭合或断开，87为常开脚，30为公共脚。

请根据如上提示参考接线图，以免出错降低工作效率。

型号： z1180 200a

产品特点：大容量，可切换200安培电流；可提供标准触点形式有：1组常开

工作温度为：-40 to+110

产品用途：汽车.工程车.房车等大型车辆启动，各种大电流的控制系统上

外型尺寸长*宽*高（mm）：45.0*45.0*45.0+18

触点形式：1h

触点容量: 200a/14vdc/110vdc/ac220v

线圈电压：6vdc,12vdc , 24vdc , 48vdc

线圈功率（w）：4.8w 2.4w

寿命（次）：电气 1*100000

机械 1*10000000

介质耐压：开路触点间 1000vac

线圈触点间 1000vac

环境温度：-40 ~+110

安装形式：快连接式，插座式

重量：100g

本产品的应用范围是汽车，品牌是ZYLW，型号是ZL180，产品系列是DC12V，触点负载是大功率，触点切换电流是120A，触点形式是常开型，额定电流是120A，额定电压是DC12V，防护特征是防尘罩式，线圈功率是4.8W