

# 供应可编程变频电源500W|GPIB变频电源500VA

产品名称	供应可编程变频电源500W GPIB变频电源500VA
公司名称	深圳市阳宏电源技术有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:台湾阳宏 型号:YF-6005P 类型:单相变频电源
公司地址	深圳市龙华区观湖街道新田社区元岗村27号福运来工业区1栋3F
联系电话	0755-27600601 13609616191

## 产品详情

阳宏电源供应可编程变频电源500w|可程式变频电源500va|gpiB变频电源500va【0755-2760601，13609616191】

可编程式变频电源主要特征

输出容量: 500va型号yf-6005pp

采用新型的spwm线路设计，低噪声、高稳定性

全范围可调输出电压及频率设定范围(0 - 300v ; 45 - 500hz)

使用先进的高密度电源技术设计，1kva容量高度只有4u (24.0cm)

大屏幕lcd液晶显示器，可量测电压、频率、时间、电流、峰值电流、功率、功因、角度等量测数值

計時器設定：0.1 s – 999.9 s 可设定小时，分钟，秒

電流上限設定：0.1a ~ rating

本机一次可执行10组不同电压、频率、时间之设定，俱30組輸出電壓、頻率等記憶功能，可做999999循环。

功率因數 > 80%

自動程式記憶：可做30段不同測試值之連續測試。

啟始角度設定：0-359°(1°/step)啟始角度誤差：< 0.5° (45-65hz)

電腦連接介面：gp-ib介面，俱talk，listen功能

超强输出波峰因子比，于满电流的输出状态下可达3.5:1.0

特殊的恒流装置，可轻易启动马达、压缩机等高启动电流之负载

选购远程遥控输入界面，可执行test / reset及30组记忆组(m1 – m30)快速输出

二段式温控风扇速度可降低使用噪音

主要技术参数：

型号		yf-6005p
容量		
电路制式		
输入	电压	单相220vac ± 10%
	频率	50hz/60hz ± 5%
输出	电压	低档：0v ~ 150v/max:4.2a高档：0v ~ 300v / max:2.1a相电压:l-n & auto
	频率	45hz-500hz(option:45hz-999hz)步率0.1hz
	稳压精度	± 0.5% ( 纯电阻性负载 )
	稳频精度	± 0.01hz
	输出波形	纯净正弦波
	波峰因数数值	3.5 : 1.0
	失真率	thd ± 1-2% ( 纯电阻性负载 )

	效率	95%
	响应时间	< 2ms
显示	电压	4.0位数字显示，解析度0.1v
	电流	4.0位数字显示，解析度0.1a
	频率	4.0位数字显示，解析度0.1hz
	功率/功率因数	4.0位数字显示，解析度0.1w pf—0-1
	保护功能	过流、短路、过高低压、过高温保护、自诊断快速锁定保护及声光警告装置
	控制功能（标配）	gpiib或者rs-232接口及控制软件
	绝缘阻抗	500vdc/200m
	耐压绝缘	2500vac/5ma/60s无飞弧击穿
	冷却方式	强迫风扇冷却
	常态噪音	< 60db
	环境温度	-10 ~ +45 ，最高月平均气温不超过35
	安装海拔高度	< 1500m
	尺寸及重量	430d × 550w × 240h 【500va】 27kg

可编程变频电源500w;可程式变频电源500va;gpiib变频电源500va

**【备注】：**

- 1以上尺寸以实物为准 2可顾客要求规格特别定制
  - 3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知.
- 如果您觉得满意，您可以通过如下方式与我们取得联系：

+86-755-27600601 27600602或者电子邮件sps1800@126.com与我们联系，我们将竭诚为您服务。

本产品的品牌是台湾阳宏，型号是yf-6005p，类型是单相变频电源，电路方式是线性放大型，负载类型是混合型负载，控制方式是电流型，输入电压是220（v），输出电压是0-300（v），输入频率是47-63（hz），输出频率是45-500（hz），效率是92（%），波形失真度是1（%），负载稳压率是1（%），频率稳压度是0.01（%），产品认证是ce，应用范围是实验室，加工定制是是，3.5是1