

20KVA调压器 TSGC2-20KVA三相自耦调压器 交流接触式调压器

产品名称	20KVA调压器 TSGC2-20KVA三相自耦调压器 交流接触式调压器
公司名称	上海忠立电源设备制造有限公司
价格	2380.00/个
规格参数	电压比:输入 : 380V/输出 : 0-430V (特殊电压可定做) 电源相数:三相 额定功率:20KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B-5幢
联系电话	021-37913133 13661795936

产品详情

上海忠立电源设备制造有限公司

调压器--产品概述 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，t2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

忠立产品适用范围：

该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)，科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电器。

调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250v 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m

忠立产品使用环境：

1.周围温度为-5 ~+40 ； 2.海拔高度不超过2000米； 3.周围空气最大相对湿度90%（温度为+25 时）； 4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波； 5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质； 6.无严重的振动和颠簸；

忠立产品安装及维护：

- 1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压；
- 2、调压器必须良好接地，以保证安全；
- 3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值，否则易使调压器寿命降低，甚至烧毁；
- 4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮，以免引起电刷损坏或产生火花；
- 5、应经常检查调压器的使用情况，如发现电刷磨损过多、缺损、应及时换同种规格的电刷，并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次，使电刷底面磨平，接触良好，方可使用；
- 6、线圈与电刷接触的表面，应经常保持清洁，否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点，可用棉纱沾酒精擦去，直到表面斑点除去为止；
- 7、从电源接至调压器，调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流；
- 8、搬动调压器时不得用手轮，而应用提手或将整个产品提起移动；
- 9、调压器需要横装大面板上或立装在其他底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定；
- 10、调压器经常保护清洁不允许有水滴，油污等落入调压器内部，调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃。

产品展示：

产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

售后服务：

忠立承诺：凡购买（忠立）牌电源之日起，壹年保修，终身维护。

送货、安装、调试、培训、指导全方位服务。

为顾客提供最佳解决方案。

备注：

1、本公司产品不断研发改进，以上图片为本公司最新真实图片 变更恕不另行通知。

2、产品外观可以根据客户要求设计。

需要更多的帮助请与我们公司联系，谢谢！

服务热线：400-827-0876 联系人：杜小姐 电话：021-37913133/33736846 手机：18916598133

qq：706919169

本产品的电压比是输入：380V/输出：0-430V（特殊电压可定做），电源相数是三相，额定功率是20KW，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是忠立，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是 95%，型号是TSGC2/TSGC2J