

程控式三相交流变频电源60kVA MP83060TM

产品名称	程控式三相交流变频电源60kVA MP83060TM
公司名称	佛山市顺德区京美仪器有限公司
价格	85000.00/个
规格参数	品牌:IDI仪迪 型号:MP83060TM 类型:变压变频电源
公司地址	容桂昌宝西路33号环球广场510-511号
联系电话	0757-22825117 13702605466

产品详情

各位顾客：

你们好，我店标的价格都是市场价格，我店产品都可以包邮，如果有需要，可以咨询我店客服人员，并由其给您报价！

青岛仪迪电子有限公司(qingdao idi electronics co.,ltd.)成立于1998年，是一家以计算机测量技术为基础的高新技术企业。

公司拥有我国首台智能安规综合测试仪主设计师为首席的专家级研发队伍；多年致力于中国军工制造事业的军工制造专家为主体的公司制造、质量的保障体系；公司有着坚强创新、艰苦奋斗的历程；公司始终在忠实践行着“诚信&双赢”的经营理念，赢得了广泛的客户尊重和信赖。公司专业从事智能安规电测仪器仪表、程控变频电源、自动化控制系统的研发与制造。率先在国内把lpa(linear power amplification线性功放)应用在安规检测仪器仪表上，为客户创造了无电磁辐射和干扰的测试环境，避免了电磁污染对环境和人体的侵害。率先推出精度国内领先的专业六项安规综合测试仪；率先推出技术领先性能可靠的三相安规综合测试仪；率先推出开关电源自动监测系统；率先推出应用类pid硬件调节控制技术的智能变频电源；率先推出安规综合测试专家，网络信息平台，实现在线检测，远程电子控制，信息中心数据控制处理，完全符合进出口商检系统电子监控测试数据信息采集系统要求。公司完全按照iso9000建立起质量保证体系，并通过了iso9001-2000质量体系认证；公司取得了安规综合测试仪制造计量器具许可证以及安规各类单项测试仪表制造计量器具许可证

mp83系列程控式三相交流变频电源

产品特点

1.全范围可调输出电压及频率设定范围(线电压0-520v，47-63hz)，输出电压的稳定率可达0.5%；2.可带载单、三相负载，在阻性负载下波形失真小于1%；3.超强输出波峰因数3:1，可启动额定输出容量3倍电流而不做限制保护高启动负载能力，可启动额定输出容量3倍电流而不做限制保护；4.暂态反应快，在瞬间加

载或除载时波形可于2ms内恢复；5.特殊的恒流输出设计，可轻易启动电机、压缩机等高启动电流负载；6.输出过载、短路、过温保护及报警；7.提供多个记忆组(7组)，可快速调用输出不同记忆值(电压、频率等)；8.表源合一，可以实现负载功率的测量。

技术规格

型号规格		mp83009tm	mp83015tm	mp83030tm	mp83045tm	mp83060tm	mp83090tm
输入							
电压		380v ± 15%					
频率		45-65hz					
输出							
最大功率	总功率	9kva	15kva	30kva	45kva	60kva	90kva
	单相功率	3kva	5kva	10kva	15kva	20kva	30kva
最大电流	0-150v	27.27a	45.45a	90.90a	136.35	181.8a	272.7a
	0-300v	13.63a	22.72a	45.45a	68.16	90.90a	136.3a
相数		3 /4w					
失真度 (t.h.d)		< 1% : 47-63hz (阻性负载)					
波峰因数比		3					
线形调整率		± 0.1v					
负载调整率		± (0.5%输出值+0.5v) (阻性负载)					
响应时间		< 2 毫秒					
设定							
电压	范围	0.0-300.0v					
	分辨率	0.1v					
	精确度	± (1%设定值 + 2个字)					
频率	范围	45.0-65.0hz					
	分辨率	0.1hz					
	精确度	± 0.02%设定值					
测量							
电压	相电压	0.0-300.0v					
	线电压	0.0-520.0v					
	分辨率	0.1v					
	精确度	± (1%读数值 + 2个字)					
频率	范围	45.0-65.0hz					
	分辨率	0.1hz					
	精确度	± 0.1hz					

电流	范围	l	0.000-9.900 a	0.000-9.900 a	0.000-9.900 a	0.000-9.900 a	0.000-9.900 a	0.000-9.900 a	0.000-9.900 a	
		m	9.91-27.27a	9.91-45.45a	9.91-90.90a	9.91-99.00a	9.91-99.00a	9.91-99.00a	9.91-99.00a	
		h	-	-	-	99.1-136.3a	99.1-181.8a	99.1-272.7a	99.1-300.0a	
	分辨率	l	0.001a							
		m	0.01a							
		h	0.1a							
	精确度	l	± (1%读数值+5个字)							
		m	± (1%读数值+1个字)							
		h	± (1%读数值+1个字)							
功率	范围	l	0.000-3.000 kw	0.000-5.000 kw	0.000-9.900 kw	0.000-9.900 kw	0.000-9.900 kw	0.000-9.900 kw	0.000-9.900 kw	
		h	-	-	9.90-10.00k w-	9.90-15.00 kw	9.90-20.00 kw	9.90-30.00 kw	9.90-30.00 kw	
	分辨率	l	1w							
		h	10w							
	精确度	l	± (1.5%读数值+5个字)							
		h	± (1.5%读数值+5个字)							
功率因数	范围	0.000-1.000								
	分辨率	0.001								
	精确度	根据电压、电流、功率的准确度而定								
一般规格										
plc 遥控		输出：on/off								
快捷记忆组		3组记忆模式								
输出自校正		能实现电压自校正，稳定电压 ± 0.1v								
效率		80%(满载)								
保护		过载、短路、过温								
校准功能		前面板校准								
工作环境		0-40 /20-80%rh								
恒流输出功能		有								

备注：选配请在订货时说明您的选择，不作说明取默认值。(具体技术指标以用户手册为最终标准)

本产品的品牌是IDI仪迪，型号是MP83060TM，类型是变压变频电源，电路方式是SPWM开关型，负载类

型是阻性负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是 $380V \pm 15\%$ （V），输出电压是相电压：0.0-300.0V线电压：0.0-520.0（V），输入频率是45.0-65.0（Hz），输出频率是45.0-65.0（Hz），效率是80（%），波形失真度是1（%），负载稳压率是0.5（%），频率稳压度是0.02（%），工作湿度是20-80%，工作温度是40（ ），波形因数比是3，应用范围是广泛