

兆源电气开关电源足功率1000W 24V 42A 直流电源24V开关电源

产品名称	兆源电气开关电源足功率1000W 24V 42A 直流电源24V开关电源
公司名称	乐清市兆源电气有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:兆源电气 型号:S-1000W-24V 类型:AC/DC电源
公司地址	乐清市柳市镇高前村
联系电话	0577-62608112 13676574230

产品详情

型 号		s-1000-12	s-1000-24	s-1000-48
输出	直流输出电压	12v	24v	48v
	输出电压容差	± 1%	± 1%	± 1%
	额定输出电流	83a	41a	21a
	输出电流范围	0-83a	0-41a	0-21a
	输出功率	1000w	1000w	1000w
	纹波及噪音	150mvp ~ p	150mvp ~ p	150mvp ~ p
	直流电压可调范围	+10%	± 10%	± 10%
	启动上升、保持时间	200ms,50ms,30ms		
输入	输入电压范围	85 ~ 132vac/180 ~ 264vac开关选择47 ~ 63 hz;240 ~ 370vdc		
	交流输入电流	6a/115v 3.5a/230v		
	效率	82%/115vac	86%/115vac	87%/115vac
	冲击电流	冷启动电流18a/115v36a/230v		
	漏电流	< 0.5ma/240vac		
保护	过载保护	110% ~ 160%		
		保护方式：电流限制，自动恢复		
	过电压保护	115% ~ 135%		
特性环境		保护方式：打嗝模式，自动恢复		
	工作温度、湿度	-10 ~ +60 ;20% ~ 90%rh		
	保存温度、湿度	-20 ~ +85 ;10% ~ 95%rh		
	抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min/1周期，时长60分钟，各轴		

安全	耐压性	输入输出间：3kvac输入与地：1.5kvac输出与地：0.5kvac
	绝缘电阻	输入输出间，输入与地，输出与地:100m 0hms/500vdc
其他	重量	2.3 kg
备注	1.所有参数在未指明时，都是在230vac电压输入，额定负载在25 条件下测量所得值。 2.纹波和噪音电压是在20mhz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。 3.容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。 4.本电源考虑做为一个器件安装在最终设备上，该设备必须重新确认它的emc指标。	

【乐清市兆源电气有限公司】专业生产各规格开关电源，广泛应用于电脑周边、自动化控制系统、测试仪器、通信教育、led显示屏、保安系统、医疗设备、铁路信号、车载放像等领域。质量保证，欢迎咨询洽谈。

联系电话：0577-62608112

手 机：15167476095

本产品的品牌是兆源电气，型号是S-1000W-24V，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是85 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC（V），输出功率是1000（W），输出电压是24（V），工作效率是83（%），输出纹波噪音是150mVp，输出电压精度是99.8（%），电压调整率是± 10（%），负载调整率是0.5（%），产品认证是ce，输出电流是42A（A），外形尺寸是291*132*68MM