

# 外销两线光电烟感报警器 传统火警烟感探测器 非编码烟雾传感器

产品名称	外销两线光电烟感报警器 传统火警烟感探测器 非编码烟雾传感器
公司名称	深圳市普哲斯科技有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:普哲斯 型号:YT102 类型:控制型
公司地址	深圳市宝安区福永镇深彩大厦507
联系电话	0755-27348356 13632718700

## 产品详情

### 外销两线光电烟感报警器 传统火警烟感探测器 非编码烟雾传感器

多线型光电感烟火灾探测器(以下简称探测器)采用2线制工作模式,配合多线制火灾报警控制器使用,适用于商场、宾馆、商店、仓库、电机房等民用及工业场所的火灾预报警。探测器具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点。注:探测器报警时将其两端的电压钳位在5v~11v之间。至于电流的大小则取决于控制器的限流情况,不允许直接用24vdc供电,否则探测器会因无限流电阻而烧坏。正常使用时与多线报警主机或卷帘门控制箱等设备配套使用。探测器报警后,需要通过断电的方式复位。

一.性能: 供电电源: dc9v~dc28v 电流: 静态电流 60ua  
报警电流 30ma 工作温度: -10 ~+50 相对湿度: 95%rh(40 ±2 )  
烟雾灵敏度: 0.15-0.3db/m 符合标准: gb4715-2005 重量: 155g

注意: 该产品不适宜在以下场所使用: | 正常情况下有烟滞留的场所 |  
有较大粉尘、蒸汽、油雾污染、 | 腐蚀气体的场所 | 相对湿度大于95%的场所 五.

接线: 探测器接线方式见下图,该探测器具有外接门灯的功能,当探测器报警后,除了本身的指示灯点亮外,同时点亮连接的门灯,供房间外观察。

1. 探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。
2. 端子5用于屏蔽电缆屏蔽层的连接。 3. 门灯可直接使用普通led,探测器内部设有限流电阻。
4. 终端电阻的大小,根据配接的多线控制器而定。 5. 探测器需直接加24vdc测试时,必须加1k 的电阻限流。

底座接线完毕,将探测器按正确方向扣在底座上,压下后顺时针方向旋紧。接通电源即可工作。so-spacerun:yes'> 探测器接线方式见下图,该探测器具有外接门灯的功能,当探测器报警后,除了本身的指示灯点亮外,同时点亮连接的门灯,供房间外观察。

英文介绍：

yt102 conventional smoke detector, operates by advanced mcu expert algorithm software.

key specifications/special features

they work perfectly with all conventional intelligent fire control panels dual  
leads for 360-degree visibility advanced mcu expert algorithm software. easy installation and  
maintenancedurable sensor head, no need for replacementsmd circuit board design-  
satisfactory quality and reliability guaranteed

深圳市普哲斯科技有限公司（报警产品专业制造商）

厂家供应：独立烟感 独立烟感探测器 安吉斯独立烟感 烟感报警器 开关量烟感探测器 非编码烟感探测器  
燃气报警器 天然气泄漏探测器 可燃气泄漏探测器 一氧化碳探测器 烟感报警系统 烟感报警主机 烟感报警  
控制器等其他配件（警铃，闪灯，声光报警器）安防探头，感应器，频闪，警号，手动报警按钮等

售后保障

厂家直销，质量保证，一年包换，终身维修

联系人：刘工程师 电话：0755-27348356 手机：15818607526  
工作qq：965084184

本产品的品牌是普哲斯，型号是YT102，类型是控制型，工作电源是24v，探测方式是火灾探测，环境温度是50（ ），环境湿度是95（%），尺寸是105\*36，使用范围是消防，属性是属性值