

电动机保护器JFY-802供应商

产品名称	电动机保护器JFY-802供应商
公司名称	慈溪飞纳得电器厂
价格	680.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:飞纳得 型号:JFY-802
公司地址	浙江省慈溪市杭州湾世纪城
联系电话	0574-82351033 15858430501

产品详情

慈溪飞纳得电器厂(简称“飞纳得电器”)是一家专业生产销售电动机保护器、电源保护继电器、相序继电器的公司。主要产品有：三相电源保护器、电动机综合保护器、缺相保护器、断相保护器、三相过载保护器、电动机综合保护器、电源保护继电器、浪涌保护器等一系列的产品。我们的产品主要为国内客户有：上海大众汽车，富士康集团，三菱集团，铃木集团，天津起重，通用电气等，出口欧洲和台湾，日本东南亚等国家。慈溪飞纳得电器技术创新，管理概念升级，在同行内的竞争激烈的情况下，飞纳得电器质量，价格上的优势远远超过其他的同行。

一、电动机概述

电动机是一款智能型电动机，是传统热继电器的升级换代产品。电动机采用数字处理技术，高亮度led显示，通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流，电动机可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时，电动机内部继电器触点断开，切断电动机电源。

二、电动机主要功能

I 电流显示

- | 过载保护
- | 欠载保护
- | 缺相保护
- | 三相不平衡保护
- | 自动恢复
- | 故障电流锁定
- | 内置时间继电器功能

三、电动机主要技术指标

指标	型号					单位
	jfy-801	jfy-802	jfy-808	jfy-811	jfy-813	
额定电流设定范围	1 ~ 100	1 ~ 30	3 ~ 90	1 ~ 1000	0.2 ~ 10	a
电流量程	150	150	450	1000	15	a
电流测量精度	± 1%					-
电源电压	ac 220v					v
触点容量	3a/440vac (纯阻性负载)					-

四、电动机操作指南

| 查看a、b、c三相电流

正常工作时显示的是三相平均电流，按“sel”键可以切换显示a、b、c三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁，表示这是锁定在发生故障那一刻的电流（这时电动机已断电，实际电流为0）。

| 电动机额定电流值设置（整定电流）

长按“sel”键2秒，显示“设定”，用“5”或“6”键改变设定值（按住“5”或“6”键不放可连发），设置好后按“sel”键退出设置状态。

| 告警（保护）状态恢复

发生过载、欠载、缺相或三相不平衡等告警时，会在显示屏上闪烁显示“过载”、“欠载”、“缺相”、“不平衡”等字样，继电器断开，并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。

| 参数设置

在显示电流的状态下，长按“5”键5秒，进入参数设置状态，这时显示器上显示“fxx”，其中xx是两位数字，表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码，按“sel”键则显示该参数代码对应的参数值

, 这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置, 设置完成后再按“sel”键, 回到显示参数代码状态

内部参数代码如下表所示:

类别	代码	参数名称	设定范围	出厂 设定	单位		
过载保护类	f11	电动机额定电流 (整定电流)	jfy-801	1.0 - 100	20	a	这个参数可 在f12 “off”表示
			jfy-802	1.0 - 30.0	10		
			jfy-808	3.0 - 90.0	20		
			jfy-811	1 ~ 1000	20		
			jfy-813	0.2 ~ 10	3		
f12	反时限曲线	0 - 5	1	-	0表示定时限 请参见工作 无		
f13	定时限动作时间	0.1 - 60.0	3.0	秒	在f12		
欠载保护类	f14	欠载动作点	0 - 80	20	%	电流低于额定 定百分比时	
	f15	欠载动作时间	0.1 - 60.0 off	off	秒	“off”表示	
缺相和三相不平衡类	f21	三相不平衡动作点	1 - 50	20	%	缺相或三相 为“off”表 不平衡	
	f22	三相不平衡动作时间	0.1 - 60.0 off	5.0	秒		
	f23	缺相动作时间	0.1 - 60.0 off	2.0	秒		
自动恢复类	f51	自动恢复次数	0 - 10	1	次	f51设为0表示	
	f52	自动恢复间隔时间	0.1 - 99.9	15.0	分钟	具体设置方	
	f53	重复故障间隔时间	1 - 999	60	分钟		
附加功能类	f61	上电延时	0 - 999	0	秒	通电若干秒 相当于一个	
	end	退出设置状态			-		

联系人: 万金龙 先生电 话: 86 0574 82354293

移动电话: 15858430501

传 真: 86 0574 82354283

地 址: 中国 浙江 慈溪市 浙江慈溪坎墩街道兴镇街

慈溪飞纳得电器厂第3年

慈溪飞纳得电器厂创建于1992年，位于慈溪市城北，风景秀丽的杭州湾畔，东离栎社国际机场60公里，北仑港码头40公里，离铁路货站5公里，329国道横贯慈溪市区，沪、杭、甬高速公路相连，交通十分便捷。公司占地面积45000m²，资产总额8500万元，员工1200余人，研发团队60余人，本科及以上学历研发人员25人，工程师技术人员30多人，测试团队50多人，以工业电器为主导，集研发、制造、贸易、服务等功能于一体的科技型企业，在单片机开发和嵌入式软件方面拥有一支专业技术团队和十多年的开发经验，擅长单片机技术在工业控制、电力电子、汽车电子等领域的应用。主要产品三相电源保护器、电动机综合保护器、温控器、防爆开关、防爆控制箱、自动扶梯同步率测试仪、独立式汽车空调控制器、汽车风机无级调速器、锅炉液位仪等，为国内各大电梯厂、火力发电厂、汽车厂做配套。我们的产品主要为国内客户有：三菱集团、铃木集团、中国船舶、天津起重、广西柳钢、通用电气等、出口欧洲和台湾、日本东南亚等国家。2010年是公司新的发展的一年，先后在江苏成立产品技术研发中心，专业开发低压电气，配电柜，温控器等项目，为企业持续发展提供动力，产品主要特色是技术领先、自主研发，可以为客户具体应用量身定制。公司已通过iso9001:2000质量体系认证，部分产品通过欧盟ce认证,rohs认证。截止到2008年底，共申请专利15项、其中发明专利6项。拥有软件著作权登记2项。公司倡导“学习、创新、和谐、奉献”的企业精神，全面贯彻“科技领先、优质高效、顾客至上、持续改进”的质量方针，坚持以科技创新、自主研发为特色，全心全意为用户服务

本产品的加工定制是是，品牌是飞纳得，型号是JFY-802，温控范围是-30~50（ ），工作电流是1~30（A），工作电压是220（V），产品认证是CEROHS，外型尺寸是44*70*98（mm）