

输入5-40V可调稳压电源模块 LM2596

产品名称	输入5-40V可调稳压电源模块 LM2596
公司名称	深圳市技晶威电子有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:SJ-TEKM 型号:SJ-DC036-DASD 输出电流:0-3A (A)
公司地址	深圳市龙华新区大浪华达路佳运大厦B508
联系电话	0755-88375020 13715284945

产品详情

此价格为红色价 如需其他颜色可提前沟通

产品简介:

直流降压稳压模块，带有电压显示功能，按键可切换输入或输出电压测量；具有输入反接保护，输出短路保护，过流过热保护等措施；模块全部采用优质元器件，用料讲究，布局合理，外观精美，性能稳定可靠。

功能特点：

带电压表显示，电压表量程0~40v，误差 $\pm 0.1v$ ；

轻触按键（短按）即可切换测量输入或输出电压，并有指示灯显示正在测量的是哪路电压；

电压表可关闭，长按按键开关2秒钟以上，即可关闭电压表，电压表关闭后，轻触按键（长按短按均可）即可再次打开电压表；

特有的输入和输出自动转换显示功能，可实时监控电压；

带电源指示灯，可指示是否有电源输入；

带反接保护，反接不会损坏模块；

带接线端子，方便用户使用；

模块参数：

模块性质：带电压显示的直流降压稳压模块，lm2596；

输入电压：极限值4.5v--40v，推荐值5.0v--36v；

输出电压：极限值1.2v--35v，推荐值1.5v--32v；输出电压连续可调；

输出电流：极限值0--3a，推荐值0--2a；

转换效率：最高95%；

开关频率：150khz，第二代开关电源技术；

工作温度：工业级（-40 到 +85 ）（输出功率10w 以内）

满载温升：小于40 ；

输出纹波：小于200mv；

短路保护：输出限流保护，自恢复；

反接保护：输入40v防反接保护；

接线方式：接线端子，方便用户接线；

模块尺寸：

输入接口：in+ ：输入正级， in- ：输入负极

输出接口：out+ ：输出正级， out- ：输出负极

尺 寸：65*36*15mm（长*宽*高）

固定螺孔：3.0mm*4个，孔中心距板边3.5mm

所有模块请放心购买，出厂前都已经过负载测试！如果买家没有特别说明，我们的模块出厂时默认为我们最后一项负载测试时的5v电压！

产品实际测试图片:

图片2

实图3

出货包装如下：

备注：本公司为100%生产厂家，可批发，量大从优，价格绝对优惠。

本产品的品牌是SJ-TEKM，型号是SJ-DC036-DASD，输出电流是0-3A（A），输入电压是5--40V（V），输出电压是1.2V--35V（V），输出功率是最高95%（W），频率范围是150KHz（HZ），加工定制是是，类型是直流可调数显降压模块