韩国三和气动元件、SVK5通先导电磁阀

产品名称	韩国三和气动元件、SVK5通先导电磁阀
公司名称	中山市益和机电有限公司
价格	168.00/个
规格参数	品牌:三和SANWO 型号:SVK2220,SVK0120,SVK2120,SVK3120,SVK0220,SVK1220,SV 材质:铜材
公司地址	中山市火炬开发区张家边东镇大道10号之九
联系电话	86 0760 23636366/23634392 13360155176

产品详情

流体	空气
环境及流体温度	最高50℃
润滑	不需要
手动操作	不锁定型
抗冲击/振动能力	30g/5g（8.3-2000hz)
密封	防灰尘

电磁线圈规格		
接电方式	(g)出线式：svk0120,(d)din插座式：svk1-3120	
标准电压	交流110v,220v(50hz) 直流24v	
容许电压变动范围	额定电压的-10%～+10%	
绝缘及保护	f级或相同的等级	
功率消耗	交流	起动5.6va,持续3.4va
（svk0120）	直流	2.5w
功率消耗	交流	起动8.5va,持续6va
（svk1、2120）	直流	2.5w

注：svk1-3000系列电磁线圈由德国纳斯（nass）为三和特别定制，原装德国进口。

注：1）如需要润滑，请用透平1号油isovg32。
2）svk1000-3000另有ac220v（持续8.5va）及dc24v（4.8w）线圈可供选择。

型号	规格						
	位置数	电磁线圈	操作压力范围	反应时间	最高操作频	接管口径	有效

			mpa	（毫秒）	率（次/秒）	bspt	mm
svk0120-□g-01	2	单线圈	0.15-0.9	30或以下	5	(1/8)	11
svk1120-□d-02	2	单线圈	0.15-0.9	30或以下	5	(1/4)	1
svk2120-□d-03	2	单线圈	0.15-0.9	30或以下	5	(3/8)	4
svk3120-□d-04	2	单线圈	0.15-0.9	25或以下	3	(1/2)	7
svk0220-□g-01	2	双线圈	0.1-0.9	30或以下	5	(1/8)	11
svk1220-□d-02	2	双线圈	0.1-0.9	30或以下	5	(1/4)	1
svk2220-□d-03	2	双线圈	0.1-0.9	30或以下	5	(3/8)	4
svk3220-□d-04	2	双线圈	0.1-0.9	25或以下	3	(1/2)	7

注：

1）型号中□--代表使用电压：3=110vac 4=220vac 5=24vdc

2）另有svk2120-□d-02-x30 带namur接面可供选择。

3）线圈型号：svk0-□g（svk0120适用），svk1-□d（svk1120，2120，3120适用）

4）插头型号：svk1-s

本产品的品牌是三和SANWO，型号是SVK2220,SVK0120,SVK2120,SVK3120,SVK0220,SVK1220,SV，材质是铜材，类型(通道位置)是先导式，连接形式是板式，适用介质是空气，流动方向是换向，用途是换向，公称通径是1/8（mm），工作温度是50（°C），规格是168，压力环境是0.15-0.7，零部件及配件是阀体