

SG-12KVA三相隔离变压器，SBK-12三相干式变压器

产品名称	SG-12KVA三相隔离变压器，SBK-12三相干式变压器
公司名称	乐清市润信电气有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:12KVA
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27871932 15167775928

产品详情

一：sbk-12kva三相干式变压器常用于低压成套电气设备、机床、照明设备、加热装置、通信、化工等行业设备的电源之用。

二：变压器常用参数如下：
• 额定容量：1kva到1000kva
• 额定电压：1140v，660v、480v、415v，380v、220v、200v等
• 额定频率：50hz、60hz
• 联结组别：y，yn0、y，d11、d，yn11等
• 防护等级：ip00、ip20
• 绝缘等级：b级、f级、h级
三：使用环境：
• 海拔高度：1000m
• 适应环境温度：-10~+45
• 适应相对湿度：26 时，95%
• 使用环境：户内（户外使用时，请提供防护等级）
四：结构特征：变压器的铁心采用优质冷轧硅钢片叠制而成，根据绝缘等级的不同而使用不同的绝缘漆，这样能有效降低变压器噪声，减少盐雾等对变压器的影响。根据防护等级的不同而使用不同的厚度的材料加工箱体，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器进出线口也非常人性化。可根据用户要求安装电压表，电流表、指示灯，塑壳断路器，交流接触器等。
五：订货须知：用户在订货时需告之产品型号，额定容量，额定电压，联结组别，工作场所，绝缘等级，防护等级等。
六：用户须知：
1、开箱检查:箱体在运输过程中有无损坏;变压器及其它元器件是否完好无损;紧固件有否松动、移位，接线端子有否接触不良。
2、安装须知:变压器安装场地必须干燥通风，无强力振动，无灰沙雨水渗漏;就位搬迁须小心轻放，严禁过分倾斜，就位后机器底盘受力要均匀，箱体放置平稳;就位所在四周应有足够的空间余地，确保变压器的通风与维护。
3、绝缘要求:短接“输入”与“输出”端子并引出测试点,测试点对地(机外壳)用1000兆欧表测试绝缘电阻，此值应大于2兆欧。
4、检查接线:调试人员的第一步工作也是最重要的一项工作是仔细检查接线，这项工作在保证变压器可靠运行的关键，必须认真做好。具体如下：
a:检查主回路接线是否牢固可靠，尤其对qf空气开关与km接触器接点处的接线有否松脱现象，必须拧紧。
b:检查面板背面各种电气器件，如电压表、电流表、指示灯的接点连线是否可靠，如有松动，必须拧紧。
5、使用条件:变压器正常使用条件为：环境温度：-15 °c~+45 °，海拔高度不超过1000米；相对湿度90%；安装场所应无严重影响变压器绝缘等级的气体，蒸汽，灰尘，污垢及其它侵蚀性介质；安装现场应无严重振动或颠簸。

七：产品质保与维修

1：质保期限

a) 本产品完全达到手册中所标称的各项技术指标。本公司产品自售出之日起给予壹年的质量保证（合同另有规定的以合同为准）。

b) 产品若需质保服务或修理，须将产品送回本公司或本公司指定维修单位。

2 保证限制

以下情况所造成的损坏不在质保范围内：

a) 顾客不正确或不适当的维修产品；

b) 未经授权的修改或误用；

c) 在指定的环境外操作本产品，或是在不当的地点配置及维修；

d) 顾客自行安装的电路造成的损坏；

e) 产品型号或机身序列号被改动、删除或无法辨认；

f) 损坏源于事故，包括但不限于雷击、进水、火灾等。

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是12KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是润信，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E I型，外形结构是立式，型号是SG-12KVA