

监护仪维修、迈瑞监护仪维修

产品名称	监护仪维修、迈瑞监护仪维修
公司名称	广州则天信息技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兼容 型号:兼容
公司地址	广州市天河区天河北路689号1101
联系电话	020-87545646 18124906390

产品详情

广州则天监护仪维修、迈瑞监护仪维修分析及处理：机器被送来时，护工只说按电源键，无法开机。按照这一故障现象，初步判断为电源板故障。向厂家工程师咨询时，更换电源板需要数千元，故试着自己先修理一下。取出电源板，为其接通220V交流电，检测其电压输出，17V、12V及5V均正常。

由于该电源板上还有一AD转换器，将电源内的部分电压转换成数字信息，由CPU进行电压检测，所以光凭检测这三个点的电压还不能够说明电源正常否。我们试着从备用机上拆下1块电源板装上后，开机却仍然黑屏，毫无动静，看来还不是电源板的问题。监护仪维修、迈瑞监护仪维修

广州则天维修陷入困境后，向使用者详细了解故障的出现情况。使用者反映该机器在故障前一段时间曾出现不能关机，只能靠拔交流电源插头来关机，按电源开关键关不了机。开机时只要插上交流电，不用按按键就能自动开机。根据这一现象，怀疑按键板的电源按键有问题，拆下按键板检测该开关，发现该开关无论按下否均不能接通，更换新开关后机器恢复正常。

监护仪维修、迈瑞监护仪维修PM-7000监护仪，无法检测血压，报“空气压力错”

分析及处理：检测血压时，监护仪维修、迈瑞监护仪维修血压袖带能正常充气，同时监护仪屏幕上也能显示充气的压力值，放气时，能缓缓地放气。但还未放完气时，突然“噗”一声一下子将气全部放完，此时屏幕提示“空气压力错”。

既然能显示充气值，那么整个电路板应该是正常的，且现今的技术使得电路出故障的概率大大降低。除了电路外，就应该查一查气路。整个气路包括一个充气泵，二个气阀(分别负责快速和慢速放气)及连接它们之间的管路。在检查中发现其中一个放气阀的阀体中，有一杂质堵住出气口，清除杂质后重新安装好试机，一切正常。

迈瑞PM7000监护仪维修一例（无法输入用户密码）

监护仪维修、迈瑞监护仪维修故障现象：

- 1.监护仪连接到中央监护工作站后无法上线，查看中央监护工作站监护仪列表中，显示：“已连接到本中心，但无法上线监护仪。同时另一台正常上线的监护仪数据消失，被挤掉
- 2.在无法上线的监护仪上进入菜单选项，输入用户密码时，监护仪会自动删除已输入的单词，导致无法完整输入密码“mindray”，无法进入设置页面更改IP

故障分析：

1. 可能原因是网络异常或两台监护仪网络IP冲突，经测试网络正常，判断应是IP地址冲突
2. 自动删除密码的现象经询问厂家工程师，确定为联网时出现的偶发现象，原因不明

排除方法：先将监护仪网线断开，再进入设置功能，可正常输入用户密码，更改IP后监护仪正常上线。

百度搜索淘器械商城：<http://www.taoqixie.com/>

联系电话:020-87545646 18102602467