

玻璃釉预调电位器 (3266W) (图)

产品名称	玻璃釉预调电位器 (3266W) (图)
公司名称	成都国盛科技有限公司
价格	.01/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BOCHEN 型号:3266W
公司地址	四川省成都市郫县现代工业港南片区和港路29号
联系电话	86-028-66777736 13808058053

产品详情

博晨牌 (bochen) 3266w方形多圈顶调玻璃釉电位器

产品实物图

产品参数

电气特性	
标称阻值范围	10 -2m
阻值允许偏差	± 5% , ± 10%
终端电阻	1%r或2
接触电阻变化(crv)	3%r或3
绝缘电阻	r1 1g
耐电压	101.3kpa 600v 8.5kp
有效电行程	12 ± 2圈 (cycle
环境特性	
额定功率(最高工作电压200v)	+70 0.5w;+125
工作温度范围	-55 ~+125
电阻温度系数	± 250、 ± 100 ppr
温度变化	r ± 2%r, (uab/u
碰撞	390m/s ² 、 4000次 r ±
振动	10~500hz , 0.75mm或98m/
气候顺序	r ± 1%r , (uab/u
70 电气耐久性	r ± 3%r , r1
机械耐久性	0.25w、 1000h、 r
	200圈 (cycles)、

稳态湿热	$r \pm 3\%r, r1$
物理特性	
总机械行程	14 ± 2圈
起动转矩	25mn.m
止挡力矩	25mn.m
标准包装	50只/管 (pcs/tu

产品安装方式

产品包装及运输

产品系列图

本产品的加工定制是是，品牌是BOCHEN，型号是3266W，种类是多圈，用途是微调，材料是玻璃釉膜，性能是预调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是100~1M，额定功率是0.25（W），阻值允许偏差是±10（%），接触电阻是5（ ），绝缘电阻是1000（ M ）