

OMRON/欧姆龙变频器3G3RX(图)

产品名称	OMRON/欧姆龙变频器3G3RX(图)
公司名称	佛山市禅城区大丰自动化设备贸易行
价格	5411.00/个
规格参数	品牌:OMRON/欧姆龙 型号:3G3RX 产品系列:3G3RX
公司地址	佛山大道佛山大学科技街南座10号
联系电话	086-075782710503/82264503/82267133 13553321140

产品详情

型号规格(3相200v)

3g3rx-a2004

3g3rx-a2007

3g3rx-a2015

3g3rx-a2022

3g3rx-a2037

3g3rx-a2055

3g3rx-a2075

3g3rx-a2110

3g3rx-a2150

3g3rx-a2185

3g3rx-a2220

3g3rx-a2300

3g3rx-a2370

3g3rx-a2450

3g3rx-a2550

型号规格(3相400v)

3g3rx-a4004
 3g3rx-a4007
 3g3rx-a4015
 3g3rx-a4022
 3g3rx-a4037
 3g3rx-a4055
 3g3rx-a4075
 3g3rx-a4110
 3g3rx-a4150
 3g3rx-a4185
 3g3rx-a4220
 3g3rx-a4300
 3g3rx-a4430
 3g3rx-a4450
 3g3rx-a4550
 3g3rx-b4750
 3g3rx-b4900
 3g3rx-b411k
 3g3rx-b413k

变频器

3g3rx系列变频器在高性能的基础上增加了低频大转矩特性、内置的可编程功能完全可以应对新型的高端应用，长寿命器件选配、便捷式操作维护方案设计满足了工程技术人员的现场要求，内置emi滤波器以及rohs标准，引领健康环保产品的潮流。主要特点：

0.3hz时200%以上高启动转矩，0hz确保150%的转矩输出；
 闭环矢量具有位置控制、原点复归、电子齿轮比等伺服功能；过电流、过电压抑制功能；
 不通过变频的cpu的快速输出紧急停止；微浪涌电压抑制功能；
 采用长寿命风扇、电容等器件产品；搭载emc噪声滤波器，符合rohs标准。

三相 200v级

等级型号名称(3g3rx-)		3相200v												
		a2004	a2007	a2015	a2022	a2037	a2055	a2075	a2110	a2150	a2185	a2220	a2300	a2370
最大适用电机4p	kw	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37
额定输出容量(kva)	200 v	1.0	1.7	2.5	3.6	5.7	8.3	11.0	15.9	22.1	26.3	32.9	41.9	50.2
	240 v	1.2	2.0	3.1	4.3	6.8	9.9	13.3	19.1	26.6	31.5	39.4	50.2	60.2
额定输入电压		3相(3线) 200 v -15% ~ 240 v +10%, 50/60 hz ± 5%												

额定输出电压	3相 : 200 ~ 240 v (不能超出输送进来电压值)													
额定输出电流 (a)	3.0	5.0	7.5	10.5	16.5	24	32	46	64	76	95	121	145	
无线噪声滤波器	内置													
质量 (kg)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6	6	6	14	14	14	22	30	
制动	耗能制动	内置制动回路 (单独安装放电电阻)											单独安装的制	
	最小连接电阻 ()	50	50	35	35	35	17	17	17	7.5	7.5	5	---	

三相 400v级

等级型号名称(3g3rx-)		3相 400 v											
		a4004	a4007	a4015	a4022	a4040	a4055	a4075	a4110	a4150	a41		
最大适用电机 4p	kw	0.4	0.75	1.5	2.2	4.0	5.5	7.5	11	15	18		
额定输出容量 (kva)	400 v	1.0	1.6	2.4	3.4	5.9	9.2	12.5	16.4	21	24		
	480 v	1.2	2.0	3.1	4.3	7.4	11.6	15.8	20.7	26.6	31		
额定输入电压	3相(3线) 380 v -15% ~ 480 v +10%, 50/60 hz ± 5%												
额定输出电压	3相 : 380 ~ 480 v (不能超出输送进来电压值)												
额定输出电流 (a)		1.5	2.5	3.8	5.3	9.0	14	19	25	32	38		
无线噪声滤波器	内置												
质量 (kg)		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6	6	6	14	14		
制动	耗能制动	内置制动回路 (单独安装放电电阻)											
	最小连接电阻 ()	100	100	100	100	70	70	35	35	24	24		
等级型号名称(3g3rx-)		3相 400 v											
		a4300	a4430	a4450	a4550	b4750	b4900	b411k					
最大适用电机 4p	kw	30	37	45	55	75	90	110					
额定输出容量 (kva)	400 v	38.1	49.3	59.9	73.7	98	115.8	142.8					
	480 v	48.2	62.3	75.6	93.1	123.8	146.3	180.4					
额定输入电压	3相(3线) 380 v -15% ~ 480 v +10%, 50/60 hz ± 5%												
额定输出电压	3相 : 380 ~ 480 v (不能超出输送进来电压值)												
额定输出电流 (a)		58	75	91	112	149	176	217					
无线噪声滤波器	内置												
质量 (kg)		22	30	30	30	55	55	70					
制动	耗能制动	单独安装的制动单元											
	最小连接电阻 ()	---											

操作简单应用操作简单，从接线、设置参数到操作使用和后期维护都实现了人性化的设计，简化及节省设计和操作步骤。

基于硬件的输出关闭功能使紧急停止更加可靠。

可拆卸控制接线板允许在完全保留变频器接线同时更换变频器。这大大简化了变频器维护和检查工作。

3g3rx标准配置一个可拆卸的数字操作面板。将其与专用电缆连接允许手持操作，可节省大量设置和维护时间。如有需要，还可以将其安装在控制柜的操作盘上。

参数设置和使用简单。由初始设置开始修改后的参数可以自动保存在u001至u012中。这可显示频繁使用的参数。

长寿命电容器、风扇和其它耗件的使用可进一步延长通用变频器的使用寿命，并且通常有助于延长设备的寿命。

本产品的品牌是OMRON/欧姆龙，型号是3G3RX，产品系列是3G3RX，应用范围是水泵专用，电源相数是单相，额定电压是单相AC200（V），供电电压是中压，适配电机功率是0.4（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PAM控制，外型是铁壳，营销方式是现货，额定电流是2.5（A），外形尺寸（宽x高x厚）是100（mm），电机容量是1.5