

QZB-225KW自耦变压器 自耦启动变压器 电动机自耦启动变压器

产品名称	QZB-225KW自耦变压器 自耦启动变压器 电动机自耦启动变压器
公司名称	上海华匀机械设备有限公司乐清分公司
价格	3450.00/个
规格参数	电压比:一组:80%304V二组:60%228V 电源相数:三相 额定功率:225kw
公司地址	乐清市柳市方斗岩工业区
联系电话	0577-62758078 13626522408

产品详情

上海华匀机械设备有限公司是一家集产品设计、研发、生产和销售一体的变压器生产企业。

公司专业生产：

- 1、bk系列控制变压器 型号规格：从bk-25va~bk-50kva全规格
- 2、jbk3系列机床控制变压器 型号规格：从jbk3-40va~6300va全规格
- 3、jbk5系列机床控制变压器 型号规格：从jbk5-40va~6300va全规格
- 4、qzb系列自耦变压器 型号规格：从qzb-14kw~600kw全规格
- 5、jmb、bjz/dg/dz系列行灯照明变压器 型号规格：从jmb(bjz/dg)-25va~50kva全规格
- 6、sg/zsg/sbk系列三相干式整流变压器 型号规格：从sg/zsg/sbk-50va~500kva全规格

变压器输入和输出电压,可以按客户需求定做生产,也可按贵公司需求设计样品,需求数量不限,1台也可安排生产发货.

绕线材料有:全铜 半铜 铝 可以根据客户要求生产,欢迎您咨询!

也欢迎您进入:淘宝网华匀变压器直销淘宝店购买:请在淘宝网输入店铺名: 变压器电器城点击店铺查找!

一.适用范围

qzb系列自耦变压器用于交流50hz,额定电压380v,功率14kw---300kw的三相鼠笼型感应电动机的不频繁降压启动,以改善电动机启动时对输电网络的影响.

qzb自耦启动变压器(可以带温度保护器)

实拍图片如下:

二.型号及其含义

三.外形及安装尺寸

型号	外形尺寸			安装尺寸		安装孔k×j
	b max	d max	e max	a	c	
q z b - 1 4	2 6 0	1 4 0	1 9 0	2 2 0	1 0 0	1 2 × 1 2
q z b - 2 0	2 6 0	1 4 0	1 9 0	2 2 0	1 0 0	1 2 × 1 2
q z b - 2 8	2 6 0	1 5 0	1 9 0	2 2 0	1 0 5	1 2 × 1 2
q z b - 3 0	3 0 0	1 5 0	2 4 0	2 2 0	1 0 5	1 2 × 1 2
q z b - 4 0	3 4 0	1 4 0	2 8 0	2 2 0	1 1 0	1 2 × 1 2
q z b - 5 5	3 4 0	1 5 0	2 8 0	2 2 0	1 2 5	1 2 × 1 2
q z b - 7 5	3 4 0	1 6 0	2 8 0	2 2 0	1 3 0	1 2 × 2 0
q z b - 1 0 0	3 8 0	2 0 0	3 1 0	3 0 0	1 5 0	1 2 × 2 0
q z b - 1 1 5	3 8 0	2 1 0	3 1 0	3 0 0	1 5 0	1 2 × 2 0
q z b - 1 3 5	3 8 0	2 3 0	3 1 0	3 0 0	1 5 5	1 2 × 2 0
q z b - 1 6 0	4 4 0	2 2 0	3 4 0	3 0 0	1 4 5	1 2 × 2 0
q z b - 1 9 0	4 8 0	1 8 0	3 9 0	3 0 0	1 4 5	1 2 × 2 0
q z b - 2 2 5	4 8 0	1 8 5	3 9 0	3 0 0	1 5 0	1 2 × 2 0
q z b - 2 6 0	5 4 0	1 8 5	4 1 0	3 0 0	1 5 0	1 2 × 2 0
q z b - 3 0 0	5 4 0	1 9 5	4 1 0	3 0 0	1 5 0	1 2 × 2 0

四.主要技术参数

型号	控制电动机功率(kw)	最长工作时间(s)	最
qzb-14	14	30	28
qzb-20	20	30	40
qzb-28	28	30	56
qzb-30	30	30	59
qzb-40	40	30	80
qzb-55	55	30	11
qzb-75	75	30	14
qzb-115	115	50	23
qzb-135	135	50	27
qzb-190	190	70	37
qzb-225	225	70	47
qzb-260	260	70	47
qzb-300	300	70	53

注意事项

购买前,先估计好您使用的电器总容量,并用有相同余量的变压器,确保瞬时起动时不烧坏变压器.本变压器规格按国家有关标准设计生产,当您使用多绕组(多控制电压)的变压器时,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器.安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用.通电工作后,变压器铁芯和线圈将发热,(但温升不超过80 ° c)属正常现象,若温升超过80 ° c,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量.按客户要求定做特殊变压器产品,应提供输入电压和输出电压.输出电压各功率分配多少瓦.

备注：图片只供参考!以实物为准.输入电压、输出电压，根据客户要求提供电压定做或传来图纸定做。量大更优惠，由于产品比较重，江浙沪地区可以发快递，其他地区建议发专线物流托运，运输速度和一般快递差不多。

上海华匀机械设备有限公司----联系方式:

联系人:王志春 手机:13626522408 qq:2352172457

电话:0577-27871816 传真:0577-27871816

本产品的电压比是一组:80%304V二组:60%228V，电源相数是三相，额定功率是225kw，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海华匀牌，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是--，型号是QZB-225KW自耦变压器，应用范围是自耦，变压器名称是自耦变压器，加工定制是是